1560w40Ω刹车制动电阻大功率波纹电阻器安川变频器配置

产品名称	1560w40Ω刹车制动电阻大功率波纹电阻器安川变频器配置
公司名称	河南省宏基工控科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:宏基 型号:1560w40Ω
公司地址	长垣县魏庄工业区
联系电话	8615178 15303734456

产品详情

本品在圆柱形的瓷管上固定了两个引出端子，陶瓷管表面上缠绕了扁带波浪形状的合金电阻丝，并在其表面涂覆一层具有阻燃，耐高温特性的涂层。陶瓷管作为电阻丝骨架的同时，又具有散热器的功效。本品可按照客户的要求定制。本品适用于模拟负荷实验，设备放电，自动控制，变频器能耗制动等。 技术参数功率范围: 50w-6000w 电压范围: 0.5kv-10kv可选阻值范围: 1r-1kr耐压: ac2.5kv-20kv/1min 50hz可选ip等级: ip00振动: 1g额定温升: 375°C温漂: 80-400ppm/°C载流体材料: 0cr25al5/ni80cr20可选优势:高电压工作劣势:抗震性较差包装:纸盒封装。

为什么变频器要接电阻：由于定位的需要，需要电机能在很短时间内停下来，设置变频器减速时间减速小为0.1s，减速时间太短，电机反馈电流到变频器，变频器出现故障报警，这时外接制动电阻可以解决这个问题

安川变频器型号	宏基单元型号	单元最小阻值	配套电阻箱
cimr-hb4a0075	hj-bu-1sa	15	10kw16ω
cimr-hb4a0091	hj-bu-1sa	15	10kw16ω
cimr-hb4a0112	hj-bu-3sa	7	20kw8ω
cimr-hb4a0150	hj-bu-3sa	7	20kw8ω
cimr-hb4a0180	hj-bu-3h	5	30kw6ω
cimr-hb4a0216	hj-bu-3h	5	45kw5.3ω
cimr-hb4a0260	hj-bu-4h	3.5	45kw4ω
cimr-hb4a0304	hj-bu-4h	3.5	45kw4ω
cimr-hb4a0370	hj-bu-4h	3.5	60kw4ω
cimr-hb4a0450	hj-bu-5h	2.5	90kw2.5ω
cimr-hb4a0515	hj-bu-5h	2.5	90kw2.5ω
以上为起升用制动单元选型			
cimr-ab4a0088	hj-bu-1sa	15	10kw16ω
cimr-ab4a0103	hj-bu-1sa	15	10kw16ω
cimr-ab4a0139	hj-bu-3sa	7	20kw8ω

cimr-ab4a0165	hj-bu-3sa	7	20kw8ω
cimr-ab4a0208	hj-bu-3h	5	30kw6ω
cimr-ab4a0250	hj-bu-3h	5	45kw5.3ω
cimr-ab4a0296	hj-bu-4h	3.5	45kw4ω
以上为运行/平移机构用制动单元选型			

本产品的加工定制是是，品牌是宏基，型号是1560w40Ω，种类是熔断，性能是通用，材料是有机实心，制作工艺是陶瓷绝缘功率型，外形是管形，标称阻值是1560w40Ω，允许偏差是±2%，温度系数是PTC，额定功率是15k（W），功率特性是大功率，频率特性是变频，产品性质是热销