

# SWL-020感应式离子风蛇静电消除器 --除静电和除尘二合一

产品名称	SWL-020感应式离子风蛇静电消除器 --除静电和除尘二合一
公司名称	苏州爱利华电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SWL-020 输入电压:220 ( V )
公司地址	中国 江苏 苏州市金阊区 金门路三元三村1720号
联系电话	86 0512 62390842 13913110657

## 产品详情

赛威乐swl-020感应式连体离子风蛇内置变压器，不用另配电源供应器，风蛇前面安装了光电感应开关，当物体经过感应头前面时，swl感应式连体离子风蛇自动吹出离子风，可节约压缩空气，适合放在工作台或安装于机器设备上使用，可将蛇管随意变形使风蛇指向目标方位，无需用手操作可让离子气流直接吹向目标表面，需要配压缩空气才可使用。

### 产品特点

除静电和除尘二合一

安装了光电感应开关控制气流

蛇管可随意变形使风咀指向目标方向，

无需用手操作可让离子气流直接吹向目标表面

内置变压器，不用另配电源供应器。

### 主要用途

swl感应式连体离子风蛇可用于消除静电、清除灰尘。解决静电对电子产品的破坏，静电引起的吸尘问题，静电引起的产品粘合问题等。swl感应式连体离子风蛇广泛用于塑胶喷涂、电子行业、led光电、印刷、包装、塑料薄膜的剪切，圆圈和覆膜等等。

### 技术参数

工作电压	4.6kv
功率	25w
重量	3kg
蛇管长度	45cm
高压电线长度	2.5m
操作温度	-10 ° c ~ 50 ° c
压缩空气压力	40~70psi
除静电时间	< 2s
工作原理	

swl感应式连体离子风蛇需要配电源供应器才可使用,电源供应器将220v或110v输入电压升到4.6kv,然后通过高压电线连接到离子风蛇头部的离子针上,离子针和离子风蛇头部之间产生强电场,通过尖端高压电晕放电把空气分子电离,离子针尖端产生大量正负离子。然后通过压缩空气把离子吹到带电物体的表面,当带电物体表面为正电位时,负离子将其中和,反之,如果表面为负电位,正离子将其中和,达到消除静电的目的,同时高速的压缩空气还可将物体上的灰尘吹走。

## 使用方法

swl感应式连体离子风蛇需接上压缩空气才能使用。感应式连体离子风蛇电源线连接到有接地的电源插座上,然后把气管插到离子风蛇气管接口上,打开电源开关和压缩空气就可以使用了,对着需要除静电除灰尘的地方吹,就可以消除静电和灰尘。

## 保修服务

本公司严格遵守:产品质量第一,信誉第一,客户至上的宗旨,离子风蛇实行以下承诺

- 1.保用期 凡本公司出售的离子风蛇保用期为一年,自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的质量问题,本公司免费修理。
- 2.保用期后 凡本公司出售的离子风蛇保用期过后仍负责对产品的免人工费修理,以保证客户的利益。

本产品的品牌是赛威乐,型号是SWL-020,输入电压是220(V),工作电压是220(V),功率是25(W),消静电速度是<2(s)