

KDW隔爆电源，电源 KDW

产品名称	KDW隔爆电源，电源 KDW
公司名称	山东中煤工矿物资集团有限公司工程机械分公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:KDW 类型:特种电源
公司地址	济宁市高新区开源路北11号
联系电话	0537-2355548

产品详情

kdw隔爆电源产品介绍

kdw隔爆电源是一种允许在瓦斯、煤尘爆炸危险环境中使用的通用型隔爆兼本质安全型不间断电源，用于向矿用本质安全型设备提供电源，同时具有2组继电器控制隔离输出回路，可用于断电控制。

kdw隔爆电源工作原理

kdw隔爆电源工作原理：电压经由变压器降压经隔离式ad/dc转换输出稳定的直流电压，此电压经充电电路对备用蓄电池充电，储存电能。同时，经稳压环节得到稳定的电压输出。为满足本安性能要求，采用双重过流过压保护，使输出满足本安性能要求。

kdw隔爆电源工作条件

- 环境温度：0 ~ +40 ；
- 平均相对湿度：不大于95%（+25）；
- 大气压力：80kpa ~ 106kpa；
- 无显著振动和冲击的场合；
- 煤矿井下有甲烷、煤尘等爆炸性混合物，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。

电源及电池箱能承受的最恶劣的贮运条件为：

- 高温：+60 ；

- b) 低温：-40 ；
- c) 平均相对湿度：95%（+25 ）；
- d) 振动：50m/s²；
- e) 冲击：500m/s²。

kdw隔爆电源技术参数

电源输入：ac127v/380v/660v 额定输出电压 额定输出电流 过压保护电压 过流保护电流1、12v
1.2a <13.5v <1.30a2、18v 0.8a <19.8v <0.90a3、24v 0.45a <25.8v <0.50a 保护方式：双重
过压、过流保护。工作方式：连续，不间断供电。备用电池：电池容量32.4v2.2ah，供电时间2小时以上
。充电方式：自动浮充。外形尺寸：1×b×h mm：242×202×150

实物图

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实免费咨询电话：400-086-0537

客户评价

手机快捷访问

轻轻一扫，随时随地浏览中煤工矿集团产品信息！方法：只要您在手机上安装二维码客户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问中煤工矿集团网站。

服务体系

服务精神

视客户的时间比黄金更宝贵；

服务宗旨

为客户创造价值；

服务目标

以客户为中心，实施超时和超值服务；

服务要求

简洁、全面、主动、及时；

公司介绍

山东中煤工矿物资集团有限公司工程机械分公司系山东中煤工矿物资集团有限公司的分公司。山东中煤

工矿物资集团有限公司为山东中煤工矿集团母公司，山东中煤工矿集团（简称中煤集团）创建于上世纪九十年代。主要经营的采煤机、掘进机、破碎机、液压支架、带式输送机以及提升设备、输送设备、轨道交通器材、泵、凿岩设备、救援设备、液压支护设备、工程机械设备、机械电器等各种矿建设备器材已销售到全国多个省市和地区，出口美国、法国、加拿大等多个国家，支援了新疆、内蒙、四川、山西、中国能源集团、山东能源集团等大型煤矿的建设和生产及高速铁路、隧道的建设等，山东中煤工矿集团先后荣获了中国机械工业优秀企业、中国运转设备制造10强企业、全国质量信誉有保障供应商、中国信用企业认证体系示范单位、国家合格评定质量信得过产品、全国服务消费者满意单位等多种荣誉。

本产品的品牌是ZHONGMEI，型号是KDW，类型是特种电源，调制方式是电询，晶体管连接方式是单端式，输入电压是127（V），输出功率是300（W），输出电压是12（V），输出纹波噪音是电源，产品认证是CCC，输出电流是1.2A