

led电源42W14串3并输入ACW46V900路灯隧道灯投光灯电源

产品名称	led电源42W14串3并输入ACW46V900路灯隧道灯投光灯电源
公司名称	深圳市中富源进出口有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:中富源 型号:ACW46V900
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 布吉镇布吉下水径湖北工业区
联系电话	86-0755-89307895 13682539051

产品详情

acw46v900led电源规格书

用途和特点：

ac85-265v46v900高性能led电源交流市电供电，输出直流稳定电流电压，驱动led大功率14串3并42w发光二极管工作。

本驱动器应用高频脉宽调制原理直接对整流后的单向正弦波作变换，通电时输入端无开机冲击电流，输入电流为正弦波，

不会给电网带来谐波干扰，功率因数高，不额外加重电网负荷，体积小，工作稳定，输入/输出隔离，安全性好。

本驱动器为全密闭模块封装结构，适合在高湿度，高粉尘，强震动等环境下使用。

技术指标：

输入电压： ac85-265v

输出电压： 46v

输出电流： 900ma ± 5%

变换效率： 87%

谐波失真： <15%

使用环境温度： -30-70

防护等级： ip67

抗振强度： 150g

重量 100g

主体尺寸： 铝壳：66x43x35mm带固定脚

固定螺丝孔距：m4/43mm

使用方法：

本驱动器常规品种有四根线，棕线接输入交流市电；黄白线接输出发光二极管，黄正白负。

使用注意事项：

使用本驱动器必须接好发光管再接通电源。

本驱动器要避免在强磁场环境下使用，否则可能损坏。

本驱动适用于led路灯、投光灯、工矿灯等led灯具。

本产品的加工定制是是，品牌是中富源，型号是ACW46V900，输出电流是0.9（A），输入电压是85-265（V），输出电压是46（V），输出功率是42（W），频率范围是50/60（HZ），产品认证是CE