

# 柳市供应XJ01-30KW自耦减压起动柜 起动箱

产品名称	柳市供应XJ01-30KW自耦减压起动柜 起动箱
公司名称	温州市曙光起动设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:温州曙光 型号:XJ01
公司地址	浙江温州市乐清市柳市镇大兴西路431号
联系电话	86-057761728352 13587753212

## 产品详情

xj01系列自耦减压起动箱(柜)适用于工业，矿山，油田，农田灌溉，宾馆供水等领域使用。交流电压适合于380v，频率50hz，功率10kw-350kw的三相鼠笼感应电动机降压起动之用。产品是经公司全面改进，改进后的产品具有如下优点：1、外壳改进后工艺美观而且壳体坚固，为接线方便，115kw壳体加大。2、导线及线路全面进行改进，使用铜排，不但外表工艺美观而且消除线路发热烧坏，连接处温升高的弊病。

### 二、xj01自耦减压起动箱(柜)使用环境

- 1.本系列起动柜安装在户内，保证在下列工作条件大正常进行。
- 2.海拔高度不超过2000米。
- 3.周围介质温度不高于+40c，不低干—10c。空气相对湿度不大于85%。
- 4.与垂直面的倾度不超过5。
- 5.在无爆炸危险的介质中，且介质中无腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。

### 三、xj01自耦减压起动箱(柜)产品性能

本产品起动电机时，电源进线的起动电流不超过电动机额定电流的3—4倍，其最大起动时间为30秒（包括一次或连续数次起动时间的总和），若起动时间总和已达30秒钟，则起动后冷却时间，应不小于4小时才能再次起动。本产品不适宜频繁起动操作使用。

### 四、xj01自耦减压起动箱(柜)结构特点

本产品为柜式防护结构，由空气开关，自耦变压器，交流接触器，热继电器，时间继电器等元件组成，本产品采用手自动混合控制式，时间继电器为可调式，在1-99s以内，可以自由调节控制起动时间，自耦变压器备有额定电压65%及80%二档抽头，用户按需要选择抽头，并有过载及失压保护。

### 五、xj01自耦减压起动箱(柜)安装及设置

产品在安装完毕使用之前，必须按接线原理图复核接线是否有误，按电动机实际起动时间要调整时

间(js)继电器的动作时间(如果起动时间大于30秒,起动器必须加大),按电动机的额定工作电流的1.2倍调整(fr)热继电器的动作,在运转过程中,如果热继电器发生误动现象,此时应将热继电器的动作电流,适当调整得大一点,如果发生过载动作,则需按下继电器的‘复位’按钮,才能起动电动机,然后进行动作试验。

## 六、xj01自耦减压起动箱(柜)起动操作

合上电源开关(柜内),红色指示灯亮,按“起动按钮”电机开始起动,红灯熄灭,黄灯即亮,同时(js)时间继电器开始工作《在js设定时间内也可手动操作,按“运行按钮”实行手动运转》,交流接触器km2,km3接通,一定时间后(时继js整定时间),时间继电器触点闭合,交流接触器km2,km3断开,km1接通,即自动切换电动机正常运转,同时黄灯熄灭,绿火亮,按“停止按钮”电动机即停止工作。

本产品的加工定制是是,品牌是温州曙光,型号是XJ01,用途是减压起动,产品认证是CQC