

卷帘门电机 单相异步电动机

产品名称	卷帘门电机 单相异步电动机
公司名称	永康市创禾工贸有限公司
价格	面议
规格参数	产品类型:单相异步电动机 品牌:创禾
公司地址	永康市象珠镇白麻塘村136号
联系电话	057987361556 13506790578

产品详情

同样的价格比质量，同样的质量比价格，没有最好，只有更好！

管状电机详情及安装与调试

一 创禾 管状电机

管状电机是引进国外先进技术，研制开发的最新产品。它主要由电机、刹车、减速和行程限位四部分组成，可以广泛应用于遮阳帘（篷），电动屏幕，卷帘门，型材门，车库门，厢式汽车卷帘门，消防车卷帘门等。

二 管状电机的优良性能：

- 1、体积小，重量轻，噪音极小，隐蔽性强；
- 2、稳定，耐用的机械行程限位确保电机行程常年准确
- 3、设有热敏保护器，当电机连续工作，温度超过规定（100—150度）时，电机将停止运转；当电机温度降低（约15分钟后），又恢复正常工作状态；
- 4、外形设计精巧，操作简单，安装方便；
- 5、绝缘等级为f级。

三、管状电机安装说明：

- 1、电机与传动轴装配

- 1、将皇冠与转轮装入电机确定位置，皇冠轮凹槽与内齿套凸条啮合和紧密，驱动轮用卡簧固定好；
- 2、将电机插入大梁管中，皇冠应与大梁管对端紧配合，若采用圆轴，必须用螺丝或者拉铆钉固定，注意皇冠固定螺丝一定不能打入内齿套。
- 3、将尾塞插入大梁管的另一端，并且固定牢固。

1、安装前必须作水平和垂直测试；

2、先将马达支架固定在边板上，再边板和轨道固定在墙上，须保证与墙面连接牢固；

3、安装大梁管于两端的小支架上，须保证大梁管两端水平，门两侧与大梁管保持垂直；

4、大梁管与马达支架尾插支架之间用开口销固定。

4、电机调试

1、接通电源后，在前面门窗关闭情况下，让其上升，按调节限位标签所示（）表示电机的正反转，即转轮的转动方向。目前转动的方向（箭头所指方向）为上限位控制旋钮，若行程需要加长，将调节杆往“+”号方向旋转；若行程需要减短，将调节杆往“-”号方向旋转。另一个限位的调节方法与此相同，直到用户所需要的位置为止。

2、调整限位时，一定要按着标签所示的规定进行操作，且最好是电机运转过程中进行，停机时严禁随意调节行程长短，否则可能损坏电机限位。

1、管状电机的安装与维护应由专业的技术人员实施；

2、电机在安装之前应检查电机在运输的过程中有无变形、损坏，附件是否齐全；

3、电机是用插座应配有接地线插孔，并可靠接地；

4、与控制器配套使用时，请严格按照上升 停止 下降原则（在上升和下降的相互转换过程中，应按停止键一次，切忌上升 下降直接切换），正常使用可以延长电机的使用寿命；

5、电机安装前，应先进行空载测试，正反均可以运转且运转工程中不应有异

常声音。

本公司是专业生产管状电机的厂家，质量稳定，欢迎各经销商代理商采购。联系电话18072379777施13506790578李

本产品的加工定制是是，产品类型是单相异步电动机，品牌是创禾，型号是4559，额定功率是0.2-1（kW），额定电压是220V/110V（V），额定转速是912（rpm），产品认证是CCC