SEALEAD西力达蓄电池SL12-100西力达电池12V100AH现货供应

产品名称	SEALEAD西力达蓄电池SL12-100西力达电池12V100AH现货供应
公司名称	北京国申兴业科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	加工定制:否 规格:12V100AH 电压:12V
公司地址	北京市海淀区知春里３１号
联系电话	4001016765 13121901953

产品详情

??????????

??????????????????

??90????????????????????

??

?????????

1???????????????????????????0.5??2???

????3????????????????????????????????4??

??????????????????????????????

超长的使用寿命配方的板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。浮充设计寿命可达6年以上。极小的自放电电流采用高纯度材料设计，自放电电流极小，自放电所造成的容量损失每月小于4%，减轻客户电池存储时的维护工作。

蓄电池使用与注意事项：1.蓄电池荷电出厂，从出厂到安装使用，电池容量会受到不同程度的损失，若时间较长，在投入使用前应进行补充充电。如果蓄电池储存期不超过一年，在恒压2.27V/只的条件下充电5天。如果蓄电池储存期为1～2年，在恒压2.33V/只条件下充电5天。2.蓄电池浮充使用时，应保证每个单体电池的浮充电压值为2.25～2.30V，如果浮充电压高于或低于这一范围，则将会减少电池容量或寿命。3.当蓄电池浮充运行时，蓄电池单体电池电压不应低于2.20V，如单体电压低于2.20V，则需进行均衡充电。均衡充电的方法为：充电电压2.35V/只，充电时间12小时。4.蓄电池循环使用时，在放电后采用恒压限流充电。充电电压为2.35～2.45V/只，大电流不大于0.25C10具体充电方法为：先用不大于上述大电流值的电流进行恒流充电，待充电到单体平均电压升到2.35～2.45V时改用平均单体电压为2.35～2.45V恒压充电，直到充电结束。