

三相电力调整器 奥仪AYSCR-75LA 内置快熔质模块化耐高温

产品名称	三相电力调整器 奥仪AYSCR-75LA 内置快熔质模块化耐高温
公司名称	上海奥仪电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海奥仪AOYI 型号:AYSCR-75LA
公司地址	上海市松江区宝胜路18号6幢402室A区
联系电话	13906649676 18939883822

产品详情

多功能led指示工作状态

线性移相控制电路，稳定性能好，精度高。

模块化，耐高压，更安全可靠。

小型化，安装、接线等使用方便。

真空焊接技术，质量好、寿命长。

自带保护功能，内置快速熔断器。

最大输出量、最小输出量可调。

型号	纯阻性负载电流 (a)	外形尺寸 (长x宽x高) (m)	外形尺寸与安装图
ayscr- la	25a 40a	166x110x165	见图a
j3-scr- la	75a 90a	230x110x165	见图b
j3-scr- la	120a	280x110x165	见图c

产品型号	ayscr- la
额定电流	25a 40a

控制板电源	无源
手动给定信号	2w/10k电位器
自动控制信号	4-20ma 0-5vdc 0-10vdc
风机电源	220vac 50hz
输出电压	输入电压的0-99%
控制方式	调压控制方式输出
负载	三相四线380vac 50hz纯阻性负载，y型接
缓起、缓停	缓起、缓停时间均固定为15秒
过流保护	内置快速熔断器
安装环境	壁挂式垂直安装，通风良好，不受日光可燃性
高度湿度	高温高湿以及海拔大于1000o米，就降
使用温度	-10 ~ +55

1. 请不要用手触及电力调整器内部，以防触电。
2. 请不要堵塞散热器上方，不要让杂物进入散热器内部。否则可能影响机器使用寿命。
3. 在切断电源后一段时间内。电力调整器的散热器，铜排等有可能处于高温状态，故请不要触摸，以免烫伤。
- 4.scr为大电流产品，请务必锁紧（r.s.t）及（u.v.w）端子，否则会造成端子发热而导致scr烧坏。
- 5.负载y形接线法时中心点不能接零线，否则scr失去控制。
- 6、模块在使用时，如果负载功率大或散热不好，请考虑风冷。

该电力调整器可与带4-20ma、0-5v等输出的智能pid调节器或plc配套使用，也可手动调节（前提是控制信号为0-5v）。负载类型可以是定阻抗电热丝、ir远红外线、uv灯管等。该电力调整器简化的设计更适用于那些中小功率、功能简单、经济可靠的加热系统中。

1. 主电路中采用三相三线输入，无相序要求。
2. scr为大电流产品，请务必锁紧（a1.b1.c1）和（a2.b2.c2）端子，否则会造成端子发热而导致scr烧坏。
3. 负载y型接法时中心点不能接零线，否则会造成scr失去控制。
- 4.scr内置快速熔断器，作为过流及短路保护。如果熔断器因过流而熔断时，请务必使用相同规格的熔断器予以更换，注意千万不可任意加大熔断器安培数。
5. 模块在使用时，如果负载功率大或散热条件不好，请考虑风冷。

1、该店铺是上海奥仪电器有限公司的工厂直销店，所有产品为奥仪品牌产品，保证产品全部为正品。我公司所有产品对客户有一定的优惠，单个产品恕不议价。 2、买家签收货物七天内如对产品不满意，在不影响第二次销售的情况下，支持退换货要求，但来回运费买家自己承担。 3、正常情况下，常规产品在15：30后付款，当天发货，15：30之后付款的安排次日发货。需定做的产品则根据买卖双方协定时间发货，节假日另行通知。 4、买家在收货或安装时有任何问题可随时联系我们，如果收到货物之后有任何质量问题（非人为，无使用）需要退换的，经确认，我公司无条件接受退换货，并负责来回运费。 5、大件产品建议发物流。物流只到您所在的城市或县城，而不是送货上门，到了货站会电话通知您，需要您亲自去货运公司自提，物流费用由我公司承担。

产品服务：上海奥仪电器有限公司售出的所有产品享受7天质量保证，退换服务，十八个月保修，终身维护，人为造成的损失不在退换货范围，并严格执行国家质量三包政策。

技术服务：为客户长期提供技术支持，技术问题随时响应，为客户提供产品的使用方法，并为客户在新品的研发中或产品的技术改造中，提供本产品在使用上的解决方案。

本产品的加工定制是是，品牌是上海奥仪AOYI，型号是AYSCR-75LA，测量范围是75A，外形尺寸是100166*165（mm），显示方式是LED指示灯，输入信号是4-20mA，0-5VDC,0-10VDC，输出方式是相位输出（三相四线）