AL1500 自动失真检测仪

产品名称	AL1500 自动失真检测仪
公司名称	深圳市富兰克电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:精讯 型号:AL1500
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳龙华清泉路与三联路交汇处（伊恋园对面）佳和苑大厦1101室
联系电话	86 0755 28067091/28067756/28067090 13922841601

产品详情

al-1500 自动失真仪

测量功能包括:失真度、信噪比、频率及电平两个固定频点（400hz、1000hz）自动选择测试频率4位字的频率计数器3位字db值显示同步测量信号的失真，频率&电平两个指针式表头。技术参数：输入输入阻抗：100kω输入电压：3mv-30v（8step 10mv-30v）max输入电压：50vrms输出电平监视输出：1vrms(full scale)输出阻抗：10kω失真监视输出：1vrms(full scale)输出阻抗：10kωleve1测量范围：10mv-30v(8 ranges)频率范围：10hz-100khz:50hz-20khz+0.5db(ref.1khz) 10hz-100khz+1db(ref.1khz)精确度：±3% of full scale (at 1khz)ccitt mode：ccitt vp 53 filterdb ratio测量范围：±130db(at ref)精确度：±0.5db±1digit(in auto rang)distortion固定频率：400hz±10%;1khz±10%;300hz-3khz自动选择输入电平：3mv-40vrms精确度：±5% of full scale(+10% at 0.1% range)sinad输入电平：3mv-40vrms测量范围：0db-50db(6 ranges)精确度：±0.5db of full scalefrequency输入电平：3mv-40vrms测量范围：50hz-100khz(auto range)精确度：±0.2hz±1
digit电源输入：ac：100v,115v,215v,230v,50/60hz,8va体积：330w*150h*300d*mm重量：约7kg

本产品的加工定制是否，品牌是精讯，型号是AL1500，测量范围是130，测量精度是3%，产品用途是测量功能包括:失真度,信噪比,频率及电平