

射频卡家用膜式燃气表 东莞燃气表 特价家用膜式燃气表

产品名称	射频卡家用膜式燃气表 东莞燃气表 特价家用膜式燃气表
公司名称	东莞市欧正电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:天正 型号:CG-L-2.5
公司地址	广东东莞市莞城新苑街76号
联系电话	86 0769 22382369

产品详情

东莞市天正集团有限公司，本公司代理各国断路器、漏电断里器、稳压器、小型断路器、小型漏电断路器、隔离开关、模数化插座、电测仪表、刀开关，电容器、隔离开关、转换开关，交流接触器、热继电器、保护器、变压器、调压器、行程开关、主令开关、时间续开关、中间续电器、电磁铁、起动箱起动器、调速器、断相与相序保护器等等。

适用范围 cg-l-2.5型射频卡家用膜式燃气表采用机电一体化设计的智能燃气计量仪表，适用于城市管道煤气、天然气和液化石油气等燃气的自动计量和收费控制，计量准确性能稳定可靠，是提高燃气公司现代化管理水平的理想计量器具。 本产品执行q/tzl

103-2006射频卡家用膜式燃气表标准，符合国家gb/t 6968-1997膜式煤气表与cj/t 112-2008

lc卡家用膜式燃气表中相关规定标准；符合gb

3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第一部分通用要求》，gb 3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分本质安全性“i”》的要求，防爆标志：exibiibt3。型号及其含义外形及安装尺寸 外形尺寸：252（高）×176（宽）x156（厚） 安装尺寸：130mm-m30x2 重量：2.6kg

特点 采用射频卡灵活、方便、可靠、使用寿命长、保密性强、全密封、抗攻击性强； 分辨率高，提高了燃气表的计量精度。产品技术指标 计量范围0-9999.9999m³

计量等级b级 总压力损失 250pa 显示分

辨率 0.0002m³

开阀时间0.5s 关阀时间0.5s 工作电压（lr型aa电池4节）dc4.5v-6.1v

静态电流<20ua 数据保存期：10年产品使用环境 环境温度：-20~45 相对湿度： 95

%rh 工作压力：0.5kpa-1okpa

显示功能说明 显示计量数值：小数点前数值为m³，小数点最后一位数值为(0.1~0.9)l。感应时显示“累计气量”3s之后显示卡和表内气量之和，即“剩余气量”； 电量不足：当电池电压低于4.5v时，显示“电量不足”，提醒用户在两个月之内更换电池。当电池电压低于4.1v时自动关阀，停止供气； 余量不足：表内剩余量不足5m³显示“余量不足”提醒用户购气，低于5m³时自动关阀一次（读卡或重新上电即可开阀），以告知用户购气； 卡编号错：本表为一表一卡，如果卡与本表号不符，或卡放错位置时，显示“卡编号错”，此时计费器不认卡； 电磁干扰：有窃气行为施行非法操作时，显示“电磁干扰”同时关阀； 休眠功能：停止用气1min后，显示屏所有显示关闭； 剩余气量：表内还可以使用的气体量； 累计气量：从表安装后到现在查询时已经使用的气体量； 关阀功能：当燃气表出现非法操作、电池干扰、电量不足、气量用尽、余量不足报警时，均关阀停止供气。操作说明 用户首先到供气部门购气，在购置写入了定气量的射频燃气卡后，卡上感应区对准燃气表面板下部感应区，听到一短“嘟”音后，输入完毕，（如靠近出现读卡错，用户在感应区左右上下移动射频卡，直到“嘟”音输气完毕）拿掉射频卡妥善保管，以便下次购气写卡操作。液晶屏显示剩余气量，并自动开阀； 用户将卡上感应区对准燃气表面板下部的感应区，可查询累计气量与剩余气量； 当显示“电量不足”时，从表前下方取下电池盒，更换电池后，按原方向将电池盒插入，将固定螺钉拧紧即可； 当显示“余量不足”时，用户应及时购气或把已有气量的射频卡中气量输入表内。

欢迎各界人士来电咨询：

电话：0769-22382369

传真：0769-22452149

地址：东莞市莞城区新苑街76号3楼（八达路华利五金市场对面）

本产品的加工定制是否，品牌是天正，型号是CG-L-2.5，类型是家用煤气表，最大流量是10（m³/h），最小流量是1.6（m³/h）