

深圳可调变压器 三相 120A

产品名称	深圳可调变压器 三相 120A
公司名称	东莞市奥斯泰电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:120A
公司地址	东莞市大朗镇富华中路498号铺
联系电话	13556700044 13794874444

产品详情

可按需定制各种规格型号如有需求请联系技术人员我们真诚期待您的来电！服务热线：13794874444

【由于型号规格比较多价格会有变动客户订购时需跟客服沟通后再下单】

产品概述

tsgc2j系列调压器是由进口硅钢片制作的节能型新产品

产品特点

本系列产品有以下特点：可连续调节输出电压0—300v，具有无波形失真、体积小、效率高、使用方便、运行可靠等特点

使用范围

该系列调压器可广泛用于工业(如化工、冶金、仪器仪表、机电制造、轻工等)，科学实验，公用设备、家用电器中，以实现调压、控温、调速、调光及功率控制等目的，是一种理想的交流调压电器。

技术参数

相数	单相
额定频率	50hz
额定输入电压范围 (v)	220
输出电压范围 (v)	0 ~ 300

规格型号及产品尺寸

规格型号	输入电压	输出电压	额定容量	产品尺寸(cm)	重量(kg)	台装
tsgc2j系列三相调压器	380v	0-430v	4a	17 × 21 × 52	21	1
			8a	21 × 25 × 52	31	1
			12a	24 × 27 × 52	42	1
			16a	35 × 40 × 59	73	1
			20a	35 × 40 × 59	79	1
			27a	35 × 40 × 59	81	1
			40a	35 × 43 × 110	165	1
			53a	35 × 43 × 110	170	1
			60a	35 × 43 × 110	175	1
			67a	35 × 43 × 110	180	1

安装、使用与维护

1、电源电压应符合调压器铭牌上的输入电压；2、调压器必须良好接地，以保证安全；3、使用时应经常注意输出电流不超过额定值，否则易使调压器寿命降低，甚至烧毁；4、使用时应缓慢均匀地旋转手轮，以免引起电刷损坏或产生火花；5、应经常检查调压器的使用情况，如发现电刷磨损过多、缺损、应及时换同种规格的电刷，并用零号砂纸垫在电刷下面转动手轮数次，使电刷底面磨平，接触良好，方可使用；6、线圈与电刷接触的表面，应经常保持清洁，否则易加大火花而烧坏线圈表面。如发现线圈表面烧有黑色斑点，可用棉纱沾酒精擦去，直到表面斑点除去为止；7、从电源接至调压器，调压器接到负载的导线和导线端子应接触良好并能通过调压器额定电流；8、搬动调压器时不得用手轮，而应用提手或将整个产品提起移动；9、调压器需要横装大面板上或立装在其他底座上时可利用调压器底座的安装孔加以固定；10、调压器经常保护清洁不允许有水滴，油污等落入调压器内部，调压器须定期停电除去内部积聚的尘埃；

使用注意事项

该系列调压器应在室内使用，正常使用条件为：1,环境温度：- 15 ~ + 45 2,海拔高度不超过1000m3,相对湿度：90%4,电源电压波形：电源电压波形近似于正弦5,安装场所应无严重影响调压器绝缘的气体，蒸汽，化学沉积，灰尘，污垢及其他爆炸性和侵蚀性介质；安装场所应无严重振动或颠簸。6,户内使用7,不准多台并联使用,否则会烧坏调压器凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

备注

更多详细资料敬请咨询；本公司工程技术人员将竭诚为您服务，应产品技术不断创新。

本产品的电压比是380/0-430 (V)，电源相数是三相，额定功率是120A，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷却，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是奥斯泰，绕组形式是自耦，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率()是95%，型号是TSGC2-30KVA，加工定制是是，应用范围是调压