

# 线路板切脚机 高速切脚机

产品名称	线路板切脚机 高速切脚机
公司名称	中山市古镇敦伦五金电子商行
价格	面议
规格参数	品牌:敦伦 型号:DL
公司地址	广东中山广东省中山市古镇长安灯配电子城C栋31号
联系电话	86 0760 89863926

## 产品详情

### 技术参数

#### 1、高速机

电 源:220v 50-60hz

电机功率:550w

刀片尺寸:内径:70mm

外径:200mm、250mm

刀轴转速:4300rpm

基板最大尺寸:250mm

#### 2、中速机

电 源:220v 50-60hz

电机功率:550w

刀片尺寸:内径:70mm

外径:200mm、250mm

刀轴转速:2800rpm

基板最大尺寸:250mm

#### 3、双头机

电 源:220v 50-60hz

电机功率:550w\*2

刀片尺寸:内径:70mm

外径:200mm、250mm

刀轴转速:4300rpm

基板最大尺寸:440mm可定做加长加宽

### 注意事项

- 1、 每次装刀片时,请先检查刀片是否完整没裂纹,如果出现裂纹的严禁使用,然后将刀轴与刀片接触面擦干净,才装上刀片,装卸刀片时先拔下电源线插头以策安全。
- 2、 装上刀片后,先旋转长—短调节手轮将导轨调至高过刀片2-3mm才旋转宽—窄调节手轮,将导轨调节至基板可以轻松移动但又不会掉下来的宽度,再拨动刀片看导轨没有压紧刀片才合上塑料保护盖开电源开关,最后调节长—短调节手轮将导轨调至刚接触刀片即可使用。
- 3、 不同厚度的基板,应使用不同导轨槽的导轨。导轨的槽要经常用酒精等清洗,可保障电路板顺利通过。
- 4、 使用后或每次旋转宽—窄调节手轮时,请先将丝杆牙上藏着的元件脚清理干净,否则元件脚会旋进罗母内令其难以旋转。
- 5、 当刀片使用了一段时间后,刀锋会钝化,刀片则需要研磨。
- 6、 如发觉切好脚之电路板的线脚有左右不平均的现象,可通过加减导轨下的垫片的方法调整。如前后或与中间的线脚不平均则是电路板变型和电路板厚度与导轨槽不匹配造成。

本产品保用期为半年,保用期内如人为或因操作不当造成的损坏,则不在保修范围内。

厂价直销,欢迎来电订购或网上商议。大量批发,价格从优。

电话:13480102088

qq:99034678

旺旺:dunlunwj

联系人:傅小姐

本产品的加工定制是否,品牌是敦伦,型号是DL,形式是半自动,电源电压是220(V),送料形式是手动,脚长是1(mm),加工量是100psc/min,外形尺寸是1050\*52\*82(mm),重量是80(kg)