

静电消除器 YH681型静电消除器

产品名称	静电消除器 YH681型静电消除器
公司名称	上海聪翰实业发展有限公司
价格	面议
规格参数	产品名称:静电消除器 品牌:上海CH
公司地址	上海市水产路3381号
联系电话	86-400-0253007 13817732583 13391237951

产品详情

yh681型静电消除器

用于消除纤维和织物在生产过程中因摩擦而产生的静电,对其它高阻绝缘物(橡胶、塑料、纸张等)在生产过程中产生的静电也同样有消除作用。

- 1.输出电压 7-9kv
- 2.可定制各种长度规格放电管

主机价格：1250元/台
放电管价格看不同长度而定 (定制380元/米)。

yh681型静电消除器

使用说明书

一、 概述：

本消除器属交流放电式消除器，由高压放生器（台式结构）和电容型排针式的放电管组成。广泛应用于纺织、印染等行业。作用是消除纤维和织物在生产中因摩擦而产生的静电，不仅提高生产率，而且使操作者人身安全（避免触电）。对其它高阻绝缘物如橡胶、塑料、纸张等同样可消除在生产中的静电。

二、 工作原理：

主要通过一只漏磁式变压器将交流电220v（50hz），升高到7-9kv，经电缆输送到放电管，使放电针与放电管上的地线之间形成尖端放电，使其间的空气被电离而产生的正负离子，遇到带电体的异性电荷进行中和，从而达到消除或减少带电体上的电荷目的。

三、 规格及性能：

1. 箱体的外形尺寸：300*160*190（cm），重量：8kg。
2. 放电箱的长度尺寸：210、300、400、600、800、1000、1200、1400、1600、1800、2000、2200、2800、3000等。
3. 电源电压：~220v、50hz。
4. 输出电压：7~9kv。
5. 功率消耗：<30va。
6. 工作条件：（1）温度0~45 。
- （2）相对湿度<85%。
- （3）空气中不含有对铬、镍镀层有腐蚀性介质。

四、 使用说明：

1. “放电管”要固定在主机架上（见图），放电针必须垂直于带电体的表平面，且相距s 10mm。放电针周围区域（包括带电体背面）不宜有金属导体。放电管的地线须和箱体外壳一并可靠接地。
2. 高压发生器箱体应放置便于观察的框架或底座上，并力求避免高温、湿源（如主机的蒸汽喷口）。接通电源后，指示灯亮，表头应指向“good”区域。如有异常，应该及时维修。
3. 中间电缆线的导线头和插座保证接触良好，并避免机械磨损和化学腐蚀的可能。

五、 注意事项：

1. 本仪器为高压发生装置，使用中要注意人身安全。
2. 箱体后有两只输出口，可同时戴载两根放电管。当用户只需用其一时，另一只须使用本厂提供的安全旋盖，将其封闭。

3. 严禁用水冲洗高压箱体。

六、随机供货：

1. 箱体（高压发生装置）1台。
2. 放电管。（订货时提出、规格自选）
3. 安全旋盖一只。
4. 产品说明书一份。

本产品的加工定制是是，产品名称是静电消除器，品牌是上海CH，型号是YH681，电压是220（V），适用范围是消除纤维和织物在生产过程中因摩擦而产生的静电,对其它高阻绝缘物(橡胶、塑料、纸张等)在生产过程中产生