

慧昌智能家居控制系统电动车库门遥控遮阳篷手电两用管状电机

产品名称	慧昌智能家居控制系统电动车库门遥控遮阳篷手电两用管状电机
公司名称	深圳市奥圣科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	类型:卷闸门遥控开关 品牌:奥圣
公司地址	深圳市龙岗区坪山新区六和社区新和路129号
联系电话	086-075528623160-815 13058129149

产品详情

管状电机遥控器

可直接和杜亚原装遥控器匹配互换遥控器

程生13058129149 qq : 1643768903

一、遥控器的学习对码设置

通电状态--按一下接收器设置键--设置指示灯闪烁--按一下接收器“停”键--设置指示灯长亮--按一下遥控器上行键--设置指示灯闪烁并熄灭--遥控器配套成功

备注：如需要增加遥控器，则继续上面的操作，1个接收器最多可存储20个遥控器。

二、清除遥控器设置

通电状态--按一下接收器设置键--设置指示灯闪烁--按一下接收器“停”键--设置指示灯长亮--按一下遥控器下行键--设置指示灯闪烁并熄灭--遥控器清除成功

备注：如需清楚其它遥控器，则继续上面的操作

三、清除所有遥控器设置

"通电状态--同时连续按住接收器的“停”键和“关”键6秒--设置指示灯闪烁并熄灭--所有遥控器清楚成功"

四、点动功能设置

通电状态--同时连续按住接收器的“停”键和“开”键6秒--设置指示灯闪烁并熄灭--点动功能设置成功

五、拨码换向设置

"按上行键控制电机向上转动--拨动接收器上拨码开关到右边--按上行键控制电机向下转动

按上行键控制电机向下转动--拨动接收器上拨码开关到左边--按上行键控制电机向上转动"

六、限位设置

上限位设置

"通电状态--按一下上行键--需加大上行距离时，可用螺丝刀往“+”号方向旋转白色蜗杆--当上行距离达到理想位置时，立即停止旋转白色蜗杆，并按一下停止键--上限位距离设置成功"

下限位设置

"通电状态--按一下下行键--需加大下行距离时，可用螺丝刀往“+”号方向旋转白色蜗杆--当下行距离达到理想位置时，立即停止旋转白色蜗杆，并按一下停止键--下限位距离设置成功"

本产品的加工定制是是，类型是卷闸门遥控开关，品牌是奥圣，型号是AU-GZDJ，工作电压是220V，工作频率是433MHz，负载总功率是315W，遥控距离是80-150米，工作温度是-10-70（ ），适用范围是电动窗帘，电动门窗，产品认证是泰尔