

一级代理兴仓Protek 3201N/3290N射频场强分析仪

产品名称	一级代理兴仓Protek 3201N/3290N射频场强分析仪
公司名称	苏州润祺电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:高频场强仪 品牌:兴仓
公司地址	苏州高新区滨河路588号3-809室
联系电话	15050466565

产品详情

性能特点

100khz ~ 2,900mhz测量范围(仅3290n)

测量和解调 w-fm / n-fm / am / ssb信号

将160通道的测试电平同时显示于lcd上

采用pll调谐,频率调谐准确

内置频率计数器和扬声器

led背光 lcd(192 × 192点)

rs-232c pc 接口和打印机(8针微型打印机)

功能选择采用菜单方式

4种扫描方式(single,normal,free run,reesingle)

存取和编辑1,600通道以上的频率和名称

技术指标	protek3290n 含税14400	protek3201n
频率范围	100khz ~ 2.9ghz	100khz ~ 2ghz
精度(tcxo)	± 3ppm、	精度(显示) : ± 25ppm

接收模式	w-fm / n-fm / am / ssb	
步进频率	在5khz~9995khz内是5khz和6.25khz的倍数	
频道、数据记忆	10存储库 × 160频道(1,600频道)	
设置记忆	10存储库 × 3种扫描方式	
扫描速率	125ch / sec.max	12.5ch / sec.max
输入阻抗 / 输入电压	50 / 5vrms	
电平测量		
窄调频	量程：-10 ~ 40dbuv(300 ~ 1800mhz) 0 ~ 40dbuv { 1 ~ 300mhz与1800 ~ 2900 mhz(3201:2000mhz) } 分辨率：± 0.5db μ v 精度: ± 3db(在标准环境温度及校正频率下) 带宽：约12.5khz(- 6db) 再现性： ± 2db	
宽调频	量程：0 ~ 50dbuv(300 ~ 1800mhz)	
调幅	10 ~ 50dbuv { 10 ~ 300mhz/1800 ~ 2900 mhz(3201:2000mhz) }	
单边带	分辨率：± 0.5db μ v 精度： ± 3db(在标准环境温度及校正频率下) 再现性： ± 2db 带宽：w-fm：约180khz(- 6db),am/ssb：约2.4khz(- 6db)	
功能显示方式	多条码显示(5,10,20,40,80,160频道);单条码显示;频谱分析;差分显示;频率计数器	
计数器		
范围	9mhz ~ 2900 mhz	9mhz ~ 2060 mhz
灵敏度	9mhz ~ 2900 mhz : 150mvrms 20mhz ~ 1000 mhz : 100mvrms 200mhz ~ 2900 mhz : 400mvrms	9mhz ~ 2900 mhz : 150mvrms 20mhz ~ 1000 mhz : 100
输入阻抗 / 数据记忆	50 / 10ch	
其他		
lcd	192 × 192 点 lc,带背光	
led背光	最后操作5秒后背光熄灭,灯可连续使用	
rs-232c接口	1200 / 2400 / 4800 / 9600	
电源	aa碱性电池6个,交流适配器,汽车适配器,dc12v,外电源:dc 11 ~ 16v,max.400	
电源自动关闭	最后操作键30分钟后电源自动关闭(可解除)	
温度、湿度	0 ~ 40 & 35 ~ 85%rh	
保存温度	-10 ~ 50	
尺寸、重量	100(w) × 220(h) × 45(d)mm / 约 700g(不含天线)	

本产品的加工定制是否,类型是高频场强仪,品牌是兴仓,型号是3201N/3290N,测量范围是2GHZ/2.9GHZ(T)