

杭州杉木专业生产供应除静电设备/除纺织整经机的静电设备

产品名称	杭州杉木专业生产供应除静电设备/除纺织整经机的静电设备
公司名称	杭州杉木静电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SAM606 输入电压:220 (V)
公司地址	萧山区新街街道长山头村 (荏山村)
联系电话	0571-57160066 13616536263

产品详情

离子铜棒其平面距离100mm内可迅速消除物体表面静电，属工业类。外观设计适合平面物体传送线、分切线、卷料线等除静电装置。需配sam102高压发生器使用。

作用原理：离子铜棒可产生大量的带有正负电荷，可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

特别适合在平面物体传送线、分切机、薄膜，纸张收卷时之静电消除。

产品特点：采用交流电晕放电形式 正负离子发生区域宽 除静电效果好 适用狭小的工作空间

主要应用于电子、喷涂、纺织、造纸、包装、印刷等行业。

specification(技术参数)

operating voltage(工作电压)	5.6kv
hv cable length(高压电线长度)	2000mm
max & min length(最长/最短长度)	2000mm & 150mm
operating temperature(操作温度)	0 -50
relative humidity(操作相对湿度)	60%
current consumption(消耗电流)	0.4ma

测试结果

distance(距离)	decay time(中和时间)	
	positive(正)	negative(负)
30mm	0.3 s	0.4s
60mm	0.9 s	1.0 s
90mm	1.2 s	1.3 s
testing voltage(测试电压)	5kv-500v	

静电棒安装说明

安全指示杉木sam606静电棒要配备sam102高压发生器一起使用。将离子棒连接线末端插入高压发生器高压输出插孔，顺时针旋转到头，然后将离子棒连线的接地线连接到高压发生器外侧的接地柱上，并确认接地良好后，将高压发生器的电源插头插入带有接地线的插座（注意高压发生器的使用电压），将离子棒固定安装到合适的位置，打开高压发生器电源即可工作。离子棒在使用一段时间后，离子针和铜管内壁上会发生积尘，须定期进行清洁，清洁时要切断电源。

1.电源的安装

2.棒的安装

产品保修与服务1、保用期凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的自良问题，本公司免费修理。2、保用期后的服务凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户利益。3、若客户自行拆机维修后，本公司不对该产品进行免费保修，需根据情况酌情处理。

本产品的品牌是SUGIKI杉木，型号是SAM606，输入电压是220（V），消电时间是0.1（s），气压接头是0.1，外形尺寸是600（mm），产品认证是ISO9001