

LY-1A型电压继电器 CHINT/正泰

产品名称	LY-1A型电压继电器 CHINT/正泰
公司名称	乐清市上诚电气有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:CHINT/正泰 型号:LY-1A型电压继电器
公司地址	中国 浙江 乐清市 柳市马仁桥工业区金马西路6号
联系电话	86 0577 61787172 15857775508

产品详情

ly-1a型电压继电器1、应用范围
本继电器主要用于零序电压回路作为接地保护以及其它整定值远低于额定值的回路中作为低定值的过电压启动元件。

2.主要技术参数

额定电压	额定频率	电压整定范围	①、③、端子短接整定范围	③、⑤端子短接整定范围
100v	50hz	3-12v	3-6v	6-12v
100v	50hz	10-40v	10-20v	20-40v
150v	50hz	30-120v	30-60v	60-120v
400v	50hz	100-400v	100-200v	200-400v

- 返回系数：不小于0.4。
- 刻度误差：不大于±12%。
- 动作时间：三倍动作值下动作时间不大于15ms。
- 功率消耗：不大于10va。
- 触点容量：在电压不超过250v，电流不超过5a，时间常数为5±0.75ms的直流有感负荷电路中，产品输出触点的断开容量为50w。输出触点在上述规定的负荷条件下，产品能可靠动作及返回5×10⁴次。输出触点长期允许接通电流为5a。
- 触点数量：1转换

3.内部接线

4.外形尺寸及开孔尺寸

本产品的应用范围是电压，品牌是CHINT/正泰，型号是LY-1A型电压继电器，产品单价是5.00，发货期限是1