

海洋王BPC8720工业防爆灯 24WLED防爆平台灯

产品名称	海洋王BPC8720工业防爆灯 24WLED防爆平台灯
公司名称	乐清市天成世民电器厂
价格	面议
规格参数	型号: 类型:防爆照明灯 防护等级:IP65
公司地址	浙江温州乐清市天成工业区
联系电话	86-57727866617 15356208020

产品详情

防爆平台灯 led防爆平台灯 防爆泛光灯 防爆led泛光灯 防爆平台灯系列 防爆平台灯厂家 防爆平台灯价格 防爆led灯 防爆led平台灯 防爆工厂灯 防爆壁灯 防爆防腐灯 防爆壁灯 壁式防爆灯 内场强光防爆灯 防爆吸顶灯 防爆弯灯 防爆厂房灯 防爆车间灯 粉尘防爆灯 防爆工作灯 防爆灯 防爆仓库灯 车间防爆灯 仓库防爆灯 工业防爆灯 24wled防爆平台灯

此价格是推广的价格并不能作为最终交易价格，如需购买或咨询请致电!

一、海洋王bpc8720适用场所 海洋王bpc8720适用于易燃易爆场所安全工作，用于各种室内、外工作场所。中国煤炭行业、中石油、中石化、中海油、电力、冶金、铁路、钢铁、船舶、化工、政府部门及大型企业固定照明的使用需要。

二、海洋王bpc8720性能特点

1、海洋王bpc8720的制作技术和工艺完全符合gb3836-2000《爆炸性气体环境使用电气设备》标准及其他相关标准的要求。具有极佳的防爆抗静电性能。可在各种易燃易爆场所安全工作。 2、海洋王bpc8720采用绿色环保的led固态光源，耗能低、光效高、使用寿命长，耗电量仅为相同光源量白炽灯的20%，突破了传统钨丝发光效率低的缺陷，具有节能高效的特点。 3、海洋王bpc8720光源光线柔和，无眩光，不引起作业人员眼睛视觉疲劳，良好的电磁兼容性不会对电源造成污染。 4、海洋王bpc8720透明件采用特种钢化玻璃，透光率高，抗冲击性能好，能使灯具在各种恶劣的环境下正常工作。 5、海洋王bpc8720独特的led电路板设计，保证led模组10万小时的工作寿命。人性化的产品设计，客户可根据需要选择吸顶式、电缆间接引入式等多种安装方式。三、海洋王bpc8720技术参数

参数名称	单位	参数值
额定电压	v	ac220v 50hz
额定功率	w	24
平均使用寿命	h	100000
引入电缆外径	mm	8~ 14

外形尺寸（外径×高）	mm	190×150
重量	kg	2.355
防爆标志		exd ii ct4/t6
外壳防护等级		ip65
防腐等级		wf2
光源		led
光通量	lm	2640
平均使用寿命	h	100000

四、海洋王bpc8720品质保证 海洋王bpc8720严格按照iso9001：2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行7年保用（光源保用一年），自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

v ?? n s ???? ??>?? t-weight:normal; font-size:10.5000pt; font-family:'宋体';" >

6000

28500

四、海洋王bpc8710使用方法

1、根据工作现场的实际照明需要，确定灯具的安装位置和方式，然后按灯具到220v电源接点的距离备好相应长度的 8~14mm 三芯电缆线。

2、卸下接线盒上有“开/锁”标识的侧板，从包装盒内取出安装配件，包括密封圈、垫片和接头（带紧定螺钉），如灯具采用吸顶式安装，则还有吊顶式转换接头（带紧定螺钉）和3/4寸转换接头。

1) 壁挂式安装：先将灯体通过支架安装在墙壁或其它支撑件上（保证遮光板在灯泡正上方），然后将电缆依次穿过接头、垫片、密封圈直至接线盒内（预留出一定长度的电缆方便接线），最后旋紧接头，拧紧紧定螺钉；

2) 倾斜吊杆式安装：将接头穿过电缆，旋入钢管，拧紧紧定螺钉，然后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内（预留出一定长度的电缆方便接线），再将灯体旋入接头，必需保证接线盒接线口朝下。按第3步接好线后，通过调整铜质接头和钢管的相对位置，保证遮光板在灯泡正上方，然后拧紧紧定螺钉；

3) 竖直吊杆式安装：先将接头穿过电缆，旋入钢管，拧紧紧定螺钉

，然后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内（预留出一定长度的电缆方便接线），再将灯体与接头拧紧，拧紧紧定螺钉；

4) 吸顶式安装：将3/4寸转换接头旋入吊顶式转换接头，接头旋入3/4寸转换接头，分别拧紧紧定螺钉，然后穿过电缆，安装在屋顶，最后将电缆依次穿过垫片、密封圈直至接线盒内（预留出一定长度的电缆方便接线），再将灯体与接头拧紧，拧紧紧定螺钉；

3、将三芯电缆线的一端分别接入盒内的有“l”、“n”和接地标识处，再用电缆压板压紧电缆，并用紧固螺钉固定，然后装上侧板，拧紧螺钉。

4、最后将三芯电缆线的另一端按防爆要求接通220v电源即可。

5、更换灯泡时，先切断电源，然后用内六角扳手卸下壳体上的紧定螺钉，用大螺丝刀或其它工具旋松灯盖6圈，再用手小心将灯盖缓慢卸下，旋下旧灯泡再换上新灯泡。

注意：1) 严禁带电打开灯具；2) 拆卸灯盖时，灯与灯壳快脱离时小心操作。

五、海洋王bpc8710注意事项

1、灯具倾斜安装时，必须调整接头与钢管的相对位置，保证遮光板在灯泡的正上方；

2、安装和维护灯具时，必须先切断电源；

3、使用时，灯具表面有一定温升，属正常现象，透明件中心温度较高，不得触摸；

4、必须使用本公司配备的电器；

5、更换灯泡时，应使用同类型、功率的灯泡；如果改变灯泡类型或功率，应相应更换配套镇流器。

六、海洋王bpc8710品质保证

海洋王bpc8710严格按照iso9001：2008国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标

准，完全达到设计要求，产品实行7年保用（光源保用一年），自购买之日起7年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。

本产品的型号是CGT8720LED，类型是防爆照明灯，防护等级是IP65，光源类型是LED，光源功率是24（W），电压是220（V），品牌是Osram/欧司朗，主要适用范围是海洋王BPC8720适用于易燃易爆场所安全工作，用于各种室内、外工作场所。中国煤炭行业、中石油、中石，加工定制是是