

W5TP4V150-24J台湾WATT桦特晶闸管调功器

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | W5TP4V150-24J台湾WATT桦特晶闸管调功器 |
| 公司名称 | 深圳市普旭自动化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:台湾桦特WATT 型号:W5TP4V150-24J |
| 公司地址 | 深圳市福田区深南中路3018号世纪汇广场都会轩1016室 |
| 联系电话 | 0755-83839361 18926067363 |

产品详情

一、产品展示

台湾桦特watt晶闸管调功器

台湾桦特watt电力调整器

型号规格：w5tp4v150-24j

额定电流：150a

外形尺寸：l326 * w140 * h205（mm）

重量：净重 4.8kg

优点：

- 1、大大提高温度控制的精度
- 2、省电节能
- 3、机械设备高端化

应用领域：

- 1、玻璃钢化炉、隧道炉、扩散炉、烤箱烤炉、烧结炉，真空炉，高低温实验电炉，热

处理，电阻炉、窑炉

2、玻璃成型，锂电池加工、玻璃融化，喷涂烘干，包装机械，注塑机械，食品机械，回火设备，塑料加工，红外加热

外观说明：

二、产品特点

調整max與bias互不影響。下掀式面板，容易更換保險絲max、sfs調整vr至於面板，方便調整。多只led面板顯示，使用狀態一目瞭然。任何機種之輔助電源(ac1,ac2)皆可獨立控制。內置緩衝輸出調整(swfs vr),可調整範圍1~22秒。(僅相位控制產品有此功能)上下加裝護蓋，安全美觀且配線時方便坎入與開啟。瞬間停電0.5hz立即停止輸出，帶復電後在緩衝輸出。(防止湧浪電壓造成fuse異常熔斷)單一規格設計，主電源於200~480vac範圍內皆可使用。電源頻率自我偵測，50~60hz均可使用，不需任何選擇或切換具電源欠相、scr超溫、fuse熔斷立即停止輸出，帶故障排除後復電時，在緩衝輸出。(防止fuse異常熔斷)。

三、安装环境及注意事项

I電力調整使用時，內部會產生熱量，安裝時請垂直安裝且兩旁需預留空隙，以免散熱不良造成電力調整器內部溫度持續上升。

I控制箱需有空氣對流通風孔，請依熱空氣由下往上之原理裝置通風孔或加裝抽風扇。

I請勿安裝於高溫或通風不佳之處所，否則請低於額定容量之70%使用。

I避免安裝於有嚴重水蒸氣或酸、鹼、腐蝕性氣體之場所。

I周圍濕度:90%rh以下。(無結露)

I周圍濕度:-10 ~45

四、产品型号

五、配线及规则注意事项

標準主迴路規劃:主電源 無熔絲開關 電磁接觸器 電力調整器 負載配線時螺絲務必鎖緊，以避免接觸不良產生高溫。配線完成後，必須蓋上面板及安全護蓋，才能進行送電運轉，以避免觸電或導線物品掉入造成短路。

六、控制方式及适用负载

· 相位控制

:連續性相角控制，輸出穩定，電流表不抖動，但每個半波會產生諧波。

適用負載

:定阻抗負載、變阻抗負載、ir燈管。

· 零位控制

:分配式零位控制，解析度最小1hz，不會產生諧波，輸出時電流表呈現抖動狀態。
 適用負載:定阻抗負載。

七、输入讯号选择及调整功能

1、輸入訊號選擇:

p1 選擇s1輸入訊號4~20ma、0~20ma、 manual

選擇s2輸入訊號1~5vdc、0~5vdc

選擇s3輸入訊號2~10vdc、0~10vdc

2、調整功能:

vr1 bias :基準輸出電壓調整

(逆時針調整控制訊號輸入越小即可輸出)

vr2 sfs :緩衝上升時間調整

(調整範圍1~22秒，順時針調整緩衝時間增加。零位產品無此功能)

vr3 max :最大輸出電壓調整

(調整範圍0~100%，逆時針調整輸出量減少，請勿歸零否則將無輸出)

八、led指示灯显示说明及故障排除

九、端子说明

三相三線式相位、三相三線式零位(tp、zz)

十、电力调整器对应之高速保险丝

| | | | | | |
|------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| 額定電流 | 30a | 45a | 60a | 80a | 100a |
| 保險絲 | 40fe | 63fe | 80fe | 100fe | 660gh-125 |
| 廠牌 | bussmann | bussmann | bussmann | bussmann | hinode |

| | | | | | |
|------|----------|----------|-------------|----------|----------|
| 額定電流 | 125a | 150a | 180a | 230a | 300a |
| 保險絲 | 80fe*2 | 100fe*2 | 660gh-125*2 | 250fm | 315fm |
| 廠牌 | bussmann | bussmann | hinode | bussmann | bussmann |

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 額定電流 | 380a | 450a | 580a | 720a |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|-----|-----------|----------|----------|-------------|
| 保險絲 | 660gh-400 | 250fm*2 | 315fm*2 | 660gh-400*2 |
| 廠牌 | bussmann | bussmann | bussmann | hinode |

十一、线路示范图

三相三線式相位、三相三線式零位接線範例

十二、电力调整器相关尺寸及重量

外形固定尺寸：

有需求的客户请致电:0755-83682708 联系qq:379937760

相关配件温控器推荐：

ps-400-301 ps-700-301
ps-800-301 ps-900-301

本产品的加工定制是是，品牌是台湾桦特WATT，型号是W5TP4V150-24J，用途是玻璃钢化炉、烤炉烤箱、隧道炉、真空炉、扩散炉、烧结炉，产品认证是CE认证