

山东LED灯饰老化设备、LED日光灯兼容天花灯、路灯老化线

产品名称	山东LED灯饰老化设备、LED日光灯兼容天花灯、路灯老化线
公司名称	中山市铭辉输送设备厂
价格	面议
规格参数	品牌:铭辉 型号:MH-0059
公司地址	广东 中山市 东升镇裕民工业园仁和南街29号
联系电话	076022265892 13923359145

产品详情

一、项目：led混合测试老化线

二、规格：12m × 1.6m × 0.74m/长 × 宽 × 高

三、结构形式：采用链条输送.链板式载放.变频调速.plc系统控制

功能特点详细介绍

1、在常温和高温环境中，在不同恒值电压、峰值交替变化电压、恒

值节拍冲击电压下，将会实现led球泡灯的测试和老化。 2、本老化线为上下层同时老化，上层设置为：室温上三个电压区；下层设置为：室温下三个电压区，上下层运行连续测试老化，具拍漫游功能，以供老化时间设置。老化时间由用户跟据灯的实制工艺要求设定。

3、静止老化：在线体不运行的情况下，进行通电老化。

4、采用独立电器控制柜.led数字显示电压表.led清晰指示灯.德力西9100自动交流接触器.【信捷】编程plc控制器.【易能牌】触摸屏控制电压节拍调较安全、方便。

设备简介

1、老化线是照明生产的专用生产设备，本设备适用于多类型灯老化

测试、如：[led日光灯.led投光灯.led天花灯.led铜灯.led球泡灯.e27.mr16.gu10.e12.b22.]等产品通用自动老化。通过对产品的高中低电压、高温电压、冲击电压、模拟市电波电压等老练，观察这些产品是否能够承受这些电压的冲击，有无爆电容、短路、黑头、辉闪等，从而提升这些产品的质量。全机全部采用进口

触摸屏和plc控制，大功率调压器、强劲功率输出，各种灯头的主品均可在本设备上完成老化、为你的产品提供全方位的品质保证。

智能控制系统配置

控制系统配电箱 个

- 1、控制电箱：采用1.5mm冷板制作折弯而成。
- 2、控制系统：采用信捷牌【24点220v/plc】编程控制器 个。
- 3、运行系统：采用易能牌1.5w/220v变频器运行器 个。
- 4、保护系统：采用杭州产【dz20le】/160a三相四线漏电保护开关 个。
- 5、操作系统：采用易能牌【hlto/135mm x 192mm】手感触摸屏及简单更方便的操作完成。
- 6、节拍冲击系统：采用行程开关均配中间继电器、感应行程开关【omrn】品牌制作。
- 7、配电系统：采用各电机通电得力西品牌3210型号交流接触器及保护器。
- 8、显示系统：采用固态led数字显示电压表6个，指示灯采用led清晰度显示安全。

1.采用plc编程和显示屏控制，优化了复杂的线路结构，具有高深的智能化操作接口，显示屏指令输入，使控制更精神，操作更方便。

自动化程度高

采用模拟电压渐次对led灯冲击和开关，提升led灯品质，峰谷式电压布置、高温高压系统、超低压启动和瞬间高压系统。

技术性能卓越

采用新型导电方式和每个区域具有冲击/老化两种运行模式，电压变换自动生成，灵活多样的运转方式，老练模式自动转换，可老化多种不同电压led灯0v 300v电压可自由调节。

动力配置结构

1.动力：电机采用台湾产东田牌1.5kw的电机制作运行，动力

配置台湾嘉诚100型【1:100】的减速机，运行调速方式配置易能牌，【2hp】变频器控制运行限速0 50频率可以自由调节，机身机架采

用40m × 40m × 1.5m优质方管焊接而组成，机身护边130x23x2mm优质铝合金型材配置，护板采用1.2mm的冷板折弯制作而成型，支脚镀锌可调脚杯。

2.输送链条：采用杭州链条厂出产的2060单侧k2附件双节距单侧耳双孔链条。

载灯链板：采用q=2mma3冷板折边成型，规格为：【l1400xw148mm】以全线长12米配置共配144块链板

，每块链板载灯可老化12只球泡灯，按144块链板计算可同时老化天花灯、投光灯、投光灯1728个，型号不同均可在本设备老化，可以根据客户产品规格来设计。

3. 保护系统：每块板座下装配有一个高灵敏度、用以短路保护的小型单级断路器做为漏电保护器。

导电模式：在链板两端各装有【铜质】紫铜导电滑块，确保链板在传送中始终保持通电状态，导电接触安全、可靠，链板颜色为黑色喷塑。

导电槽：在线体下各配二路不锈钢导电槽轨，绝缘系统采用优质环氧树脂板高强度绝缘胶垫，装配1.5mmx20x50不锈钢老化专用导电轨。保护防摔网：在线底下设一道保护防摔网，以防止掉灯摔烂，采

用优质不锈钢细孔网带制作。可防止在操作过程中的意外损坏。

5. 恒温区：恒温系统采用电加热式完成，设两段两个500w/套电热

式发热盘，温度自动恒温30---80c数字温控指示；并结合高电压

冲击老化，有效的提升节能灯质量。

检测节拍【冲击】电路：任设一区为节拍寿命老化控制区。采用

数显示时间继电器控制，关断时间可调、电压高低变换输出。

功率配置

1:一个低压a区：配10kw/0-300v自藕式调压器1个

2:一个常压b区：配10kw/0-300v自藕式调压器1个

3:两个高压c区：配10kw/0-300v自藕式调压器2个

4:漫流检测d区：配10kw/0-300v自藕式调压器1个

一个高低漫游检测区由plc编程器自动控制分配电压，共5个

调压器，7个老化检测区。全线老化检测采用自动系统老化检测。每个区可自由选择是否冲击检测。检测功能更完善，质量把关更

加严格。

全线功率输出：40kw/220v;实际耗电量根据客户老化的产品和数量而确定。

机体颜色：全线链板黑色喷塑，铝合金型材为原色，其余为电脑白色。

安装调试及验收

1、需方负责根据供方合同中的要求提供设备安装所需的所有外部条

2、件，并负责将设备就位，相应其他部件、附件处于可安装状态。

2、供方负责在需方所在地进行现场安装调试，并提供安装调试记录，安装调试完成后，由供需双方人员

在调试验收报告上签字认可。

售后服务

1.在用户现场免费对需方人员进行全面操作及简单故障排除的培训、一般培训人数2--3人、从设备开始调试直到培训人员到学会为止。

2.从检定部门检定合格之日起进行 年维护、【天灾、电力异常、人为使用不当、保养不当造成之损坏外、本公司完全免费维护】为需方提供所需的使用、维护咨询、及时向我方提供意外损坏配件，设备在使用过程中出现的问题应在8小时内作出反应，并委派出维修工程师、技术人员及时处理解决问题。对于超过保修期的服务，我方在设备发

生质量问题时优先给予解决，提供广泛而优惠的技术支持及配件供应，酌情收取材料费用。

包装及运输

1.供方在包装上符合国际运输包装标准，适合长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸。

2.运输方式：陆运、由买方负责、运费（含保险）计入总价之内

3.售后保修卡： 交货时提供

4.使用说明书： 交货时提供

本产品的加工定制是是，品牌是铭辉，型号是MH-0059，用途是LED灯具老化检测，规格是L2000mm*1580mm*750mm