

# 数字LCR测试仪200KHZ

产品名称	数字LCR测试仪200KHZ
公司名称	深圳市宝安区松岗金博通仪器商行
价格	面议
规格参数	类型:高速LCR测量仪 品牌:途华, 深华
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 松岗镇深莞新电子城二楼
联系电话	86 0755 61133578 13640989719

## 产品详情

1062lcr表为被动组件量测试仪器，应用于被动组件自动化制造工厂的进料检验及生产线。本系列lcr表完全符合自动化生产快速、准确的要求，8级分类计数功能、良品/不良品判定及10组内部仪器设定储存及呼叫功能，皆符合生产线速度及品质的要求，是被动组件的最佳量测仪器。

3种阻抗输出模式选择，量测结果与各家知名厂牌的lcr表完全比对.可以和其他lcr测试仪hp4284 a, gr1689a、wk3245、nf2330比对测量结果。

低阻抗0.01m 高分辨率及0.3%准确度至400m 的测试范围，提供大容量、低阻抗零件的精确量测治具。

宽阔的量测范围：0.01m ~99.999m 及5位数的分辨率

主要规格：

测试参数：l、c、r、z、%( %仅适用于tr-1062a)、q、d、esr、

测试频率：40hz~200khz，共30个频点

测试电压：ac 10mv~ ac 2.5v，steps 10mv( 0.5v) steps 20mv(>0.5v)

型号	1062
测试参数	
主显示器	电感l，电容c，电抗z,电阻r
副显示器	品质因子q，损耗因子d串联等效电阻esr，相位角?
测试信号	

测试电压	10mv 1.0v, 10mv/step	
测试频率	40hz 200khz,30steps	
频率准确度	± 0.01%	
输出阻抗	100ma ± 5%iv设定, 阻抗 10欧, 2欧 ± 10%, 阻抗 10欧	
测量显示范围		
主参数	l : 0.0001uh 19999h c : 0.0001pf 199.99mf r : 0.00001欧 199.99m欧	
副参数	q, d : 0.0000 1000 相位角? : -180 ° +179.99 ° esr : 0.000m欧 19999k欧	
基本准确度	0.1%	
测量速度1khz		
快速	8meas./sec	
慢速	2.5meas./sec	
触发	内部	手动内部/外部
显示器		
l, c,  z , r	5位数	
q, d, r, 相位角	4位数	
频率、电压	3位数	
等效电路模式	串联、并联	
外加偏压	dc : 0 35v	
修正功能	开路归零, 短路归零	
判定方式		良品/不良品判定
一般规格		
操作环境	温度 : 10 40 湿度 : 10% 90%	
消耗功率	最大55va	
电源需求	90v 125v或190v 250v, 48hz 62hz	
重量	约5.5kg	约6.5kg
尺寸宽 × 高 × 深		405 × 130 × 365mm

本产品的加工定制是是, 类型是高速LCR测量仪, 品牌是途华, 深华, 型号是1062, 测量范围是L : 0.000 1uH 19999H, 测量准确度是0.3 ( % ) , 测量频率是40-200K ( Hz )