

JM-C-3F反转速检测保护仪

产品名称	JM-C-3F反转速检测保护仪
公司名称	上海航振仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	类型:反转速检测保护仪 品牌:上海航振
公司地址	上海市闵行区沧源工业区剑川路951号
联系电话	021-51079279 13370078068

产品详情

用途: 智能转速监测保护系列主要用于旋转机械的转速测量。本系列采用非接触测量方式, 可对等份120齿内的旋转机械进行监测, 并精确测量到1转/分。具有最大值记忆和显示以及三级报警开关量输出。备有电流输出, 可供外接记录仪和微机等连接用。本装置突出了以人为本的指导思想, 具有高度智能化, 实现全面板操作, 适宜长期在线监测, 无需现场维护。主要功能

1. 具有高度智能化, 参数设置实现全面板操作。
2. 适宜长期在线监测, 安装调试方便简单, 无需现场维护。
3. 具有三级报警开关量输出。
4. 具有4~20ma电流模拟量输出。
5. 量程、报警、危险、超速值任意设置。
6. 最大值自动记忆和查询。
7. 零转速监测仪能够对低转速进行精确测量。
8. 反转速监测保护仪主要针对正反转监测和显示。技术参数: 1. 显示方式: led数字显示
2. 测量范围: 0~9999转/分(高转速测量范围: 0~99999转/分) 3. 测量精度: ± 1 转/分
4. 齿数设置: 1~120齿任意设置(出厂值60齿)
5. 输入方式: 转速监测仪: cs-1传感器信号、cs-3传感器信号 零转速监测仪: cs-3传感器信号
反转速监测保护仪: 2个cs-3传感器信号、cs-3f传感器信号 危急遮断转速监测保护仪: 3个cs-1传感器信号
6. 输出方式: 电流输出: 4~20ma(负载 1k) 三级开关量输出: dc 27v/2a 或 ac250v/5a
7. 环境温度: -10~65 (相对湿度: 85%) 8. 供电电压: ac 220v/50hz $\pm 10\%$ 9. 安装方式: 盘式

本产品的加工定制是是, 类型是反转速检测保护仪, 品牌是上海航振, 型号是JM-C-3F