

# LU-R5000真彩液晶显示控制无纸记录仪

产品名称	LU-R5000真彩液晶显示控制无纸记录仪
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安东 型号:LU-R5000
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

## 产品详情

### 一、无纸记录仪概述

lu-r5000真彩液晶显示控制无纸记录仪，可以为一至十六通道输入，具有位式控制、报警、馈电等输出功能的无纸记录仪。64通道仪表输入为全切换万能输入，可输入热电偶、热电阻、标准电流、标准电压、频率等信号。可直接连接微型打印机，彩色喷墨打印机，可同时打印多条曲线，也可打印用户指定时间的实时、历史数据及曲线；通过rs232通讯接口与便携计算机、掌上电脑(pda)连接，直接读取仪表历史数据，再传给计算机，通过数据管理软件，可对所取数据进行分析、存档、打印处理。通过rs485通讯接口，可与组态王、mcgs等专业组态软件组成实时监控系統。并采用现代usb接口技术，直接将数据存储于u盘，记录时间更长。无纸记录仪表具有强大的显示功能，高精度棒图显示、实时趋势曲线显示、历史曲线追忆、超限报警、报警状态显示、提供智能化历史趋势全自动回放功能，查找报警点极为方便时提供定位回放功能，直接查询年、月、时、分、秒的数据，方便快捷。

### 二、无纸记录仪主要技术指标

显示：采用进口10.4寸tft真彩液晶图形显示屏,分辨率640×480,高亮度,无视角  
基本误差： $\pm(0.2\%fs \pm 1)$ 个字 输入规格：标准电压：(0-5)v、(1-5)v  
标准电流：(0-10)ma、(4-20)ma 热电偶：k、s、b、t、e、j、wre325、n 热电阻：pt100、cu50  
特殊输入：r、wre526、mv信号、其它(订货时注明) 输出规格：开关量输出：继电器触点输出(阻性250vac/0.8a) 固态继电器触发(12v/50ma) 馈电输出：dc12v/50ma dc24v/50ma dc5v/50ma 变送输出：4-20ma(负载<650)、1-5v 0-10ma(负载<1000)、0-5v 通讯接口 rs232或rs485 存储介质 u盘/512m、u盘/1g、u盘/2g 记录时间：采用256m电子硬盘存储  
记录间隔：1、2、5、10、15、30、60、120、240、300秒十档任选  
记录长度：64笔记录，最近的10.5天/64笔(记录间隔1秒)~3150天/64笔(记录间隔5分钟)  
断电保护时间：用flash  
memory保存设置参数和历史数据，断电后数据可永久保存，采用硬件时钟，掉电后也能准确运行。  
电源：开关电源85vac~264vac、50hz $\pm$ 1hz、功耗12w 环境温度：0~45℃ 环境湿度：0~85% rh

lu-960haj100000、 lu-960hbj100000、 lu-960hcj100000、 lu-960hdj100000、

lu-960hej100000、 lu-960hfj100000、 lu-960hgj100000、

lu-960haj200000、 lu-960hbj200000、 lu-960hcj200000、 lu-960hdj200000、

lu-960hej200000、 lu-960hfj200000、 lu-960hgj200000、

lu-960hat00000、 lu-960hbt00000、 lu-960hct00000、 lu-960hdt00000、 lu-960het00000、 lu-960hft00000、 lu-960hgt00000、

lu-960hat100000、 lu-960hbt100000、 lu-960hct100000、 lu-960hdt100000、

lu-960het100000、 lu-960hft100000、 lu-960hgt100000

lu-960hat200000、 lu-960hbt200000、 lu-960hct200000、 lu-960hdt200000、

lu-960het200000、 lu-960hft200000、 lu-960hgt200000