

深圳乐达LGA101A台式5档可调低频信号源 低频信号源

产品名称	深圳乐达LGA101A台式5档可调低频信号源 低频信号源
公司名称	深圳市乐达精密工具有限公司
价格	面议
规格参数	类型:低频信号发生器 品牌:LODESTAR/乐达
公司地址	深圳市福田区华强北街道华强广场B座20层20K号房
联系电话	0755-82533791 13602607936

产品详情

【乐达低频信号源lga101a 技术参数】

· 频率范围：10hz-1mhz 5 decade bands

· 准确度：

10hz-1mhz ($\pm 5\%+2\text{hz}$)

100hz-100khz ($\pm 3\%+2\text{hz}$)

· 输出阻抗：600 Ω , unbalance.

· 输出控制：0db-20db-40db and fine adjuster.

【正弦波输出】

- 频率范围：10hz-1mhz

- 输出电压：5vrms,max.

- 输出失真率：

400hz-20khz,0.1% or less.

50hz-500khz,0.5% or less.

- 输出波动： $\pm 1.5\text{db}(1\text{khz})$

【方波输出】

- 频率范围：10hz-1mhz

- 输出电压：10vp-p or more

- 上升时间：0.25 μs or less

【同步性能】

- 频率范围： $\pm 3\%$ of oscillator frequency

- 输入阻抗：approx 10k .
- 最大输入：10vrms.
- 电源部分：ac 110v or 220v,50-60hz,5 watt.
- 尺寸：200(w) x 190(d) x 143(h)mm

本产品的加工定制是否，类型是低频信号发生器，品牌是LODESTAR/乐达，型号是LGA101A，频率是详见参数（MHz），电平是详见参数（V），外形尺寸是200(W)X190(D)X143(H)（mm），重量是详见参数（kg）