

自耦降压启动柜，启动箱 适用电机：鼠笼电机

产品名称	自耦降压启动柜，启动箱 适用电机：鼠笼电机
公司名称	温州市曙光启动设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制：是： 型号：XJ01-135KW:额定电流：270（A） 额定电压：380（V）:适用电机：鼠笼电机
公司地址	浙江温州市乐清市柳市镇大兴西路431号
联系电话	86-057761728352 13587753212

产品详情

产品简介:

用途:xj01系列自藕型减压启动柜适用于交流380伏功率至300千瓦的三相鼠笼型感应电动机作为降压启动之用，系列用自藕变压器降压的方法以改善当电动机启动时对输电网落的影响。2.本型补偿器安装在户内，保证在下列工作条件下正常进行:（1）海拔高度不超过2000米；（2）周围介质温度不高于+40度；（3）空气相对湿度不大于85%；（4）振幅不大于0.5毫米，振幅不大于每分钟600次的振幅；（5）与垂直面的倾斜度不超过5度；（6）在无爆炸危险的介质中，且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。3.型号说明:二启动性能4.本产品启动电动机时，电源进线的启动电流，不超过电动机额定电流的3~4倍，其最大启动时间为二分钟（包括一次或连续次启动的总和），若连续次启动的总和已达二分钟，则启动后的冷却时间，应不小于四小时才能再次启动，因此本产品仅做长时间歇启动之用。三产品结构5.本产品为箱式防护结构，由自藕变压器/交流接触器/热继电器/时间继电器等元件组成，对于75千瓦以下的产品，系采用自动控制方式，由转换开关进行切换，时间继电器为可调式，在5~120秒钟以内，可以自动调节控制时间，自藕变压器备用额定电压60%及80%二栏抽头，出厂时接在60%抽头上（如用户需要较大的启动转矩，可改接在80%抽头上），并有过载及失压保护。{4}技术参数6.本技术的主要技术数据如表规定:表17.启动柜的热继电器正定值:（1）75kw及以下者需正定在1值上。1--所控

制电动机的额电流。(2) 115以上者需要定在*1值上。
*--控制箱内电流互感器变化。8.本产品在安装完
毕使用之前，必需按接线原理图复合接线是否有误
，按电动机实际启动时间的要求，调整时间继电器的
动作时间，按电动机的额定工作电流，调整热继电
器的动用电流，然后进行动作实验。

本产品的加工定制：是是品牌：温州曙光，型号：XJ01-135KW是额定电流：270(A)，额定电压：380
(V)是适用电机：鼠笼电机，用途：减压起动是产品认证：CQC