

# 7112绝缘耐压测试仪,安规测试仪,耐压绝缘测试仪

产品名称	7112绝缘耐压测试仪,安规测试仪,耐压绝缘测试仪
公司名称	东莞市广信电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:台式 品牌:广信
公司地址	中国 广东 东莞市 东城区岗贝东城大道广信大厦B座四楼402
联系电话	86-0769400-806-3766 13602315652

## 产品详情

### 7112绝缘耐压测试仪用途

7112绝缘耐压测试仪各种家用电器、电源线、电缆线、变压器接、线端子、高压胶木电器、开关、电源插座、电机、洗碟机、洗碗机、离心脱水机、微波炉、电烤箱、电火锅、电饭锅、电视机、电风扇、医疗、化工、电子仪器、仪表、整机等,以及强电系统的安全耐压、漏电流和绝缘的测试,同时jb7112绝缘耐压测试仪也是科研实验室技术监督部门不可缺少的安规测试设备。

### 7112绝缘耐压测试仪特点：

ac5kv/12ma , 500v/1000v : 0-1000m

16 × 2 lcd 显示器

jb7112绝缘耐压测试仪内建5组程序记忆

开机自我检测功能的测试，可于测试前进行判定各项测试功能是否正常

前面板软件输入校正

遥控输入输出(plc)：带测试、复位输入 良品、不良品、测试输出

键盘锁定功能

安全锁定功能

体积小、重量轻

## 7112绝缘耐压测试仪技术参数

输入特性	单相: 47-63hz , 115v/230v ac $\pm$ 10%可选择
交流耐压测试	额定输出 : 5kv ac , ac12ma
输出频率	范围 : 50hz/60hz可选择
输出波形	正弦波thd.<2%波峰因素 ( crest factor ) > 1.3 < 1.5
上限设定	范围 : 0.10-12.00ma  解析度 : 0.01ma/step  精密度 : $\pm$ ( 2%设定值+2counts ) *
下限设定	范围 : 0.00-12.00ma  解析度 : 0.01 ma/step  精密度 : $\pm$ ( 2%设定值+2counts ) *
绝缘电阻测试	
输出电压设定	范围 : 0.10-1.00kvdc  解析度 : 0.01kv/step  精密度: $\pm$ ( 2%设定值+2v )
电压显示	范围 : 0.00-1.00kv  解析度 : 0.01kv/step  精密度 : $\pm$ ( 2%读值+1count )
绝缘电阻显示	范围 : 1-1000m  精密度 : $\pm$ ( 5%读值+2counts ) 在电压 500vdc  $\pm$ ( 7%读值+2counts ) 在电压<500vdc
测试时间	范围 : 0.5-999.9s 0=连续  解析度 : 0.1s/step
上限设定	范围 : 1-1000 m  解析度 : 1 m /step  精密度 : $\pm$ ( 5%读值+2counts ) 在电压 500vdc  $\pm$ ( 7%读值+2counts ) 在电压<500vdc
下限设定	范围 : 1-1000 m  解析度 : 1 m /step  精密度 : $\pm$ ( 5%读值+2counts ) 在电压 500vdc  $\pm$ ( 7%读值+2counts ) 在电压<500vdc
通信接口	输入 : test reset

	输出：pass fail test—in—process
测试失败警报	蜂鸣器，液晶显示“fail”，指示灯
记忆组	5组记忆，每组4种测试模式（w，i，w—i连动，i—w连动）
键盘安全锁定	可选择“锁定”或“不锁定”两种模式
液晶显示器	16×2点矩阵，背光式
校准方式	软件校准
工作环境	环境温度：0-40  湿度：0-80%rh
尺寸	89高×280宽×390深
重量	9kg

本产品的加工定制是是，类型是台式，品牌是广信，型号是7112，测量范围是0-5000V,0-12mA,1000M，测量精度是0.01KV/0.01mA，电源电压是220（V），尺寸是89×280×390（mm），用途是各种家用电器、电源线、电缆线、变压器接、线端子、高压胶木电器、开关、电源插座