

BFN-SALM1801S-1手腕带在线监测仪

产品名称	BFN-SALM1801S-1手腕带在线监测仪
公司名称	深圳市赛中宝科技有限公司
价格	面议
规格参数	类型:人体静电测试仪 品牌:BFN
公司地址	深圳市宝安区西乡街道凤凰岗莲塘坑工业园A526
联系电话	15818527538

产品详情

产品概述：

根据ansi/esd s20.20第6.2.2.2人员接地的指导原则要求“在所有个案中，人员接地系统包括人、控制物及与接地点的连接，记录表应该保存以证实工作人员已经测试过他们的个人接地装置”，同时esd-s1.1第6.1.3指出“当连续监视系统使用时，每天的（腕带系统）测试可以被忽略”。

1801s/d-i手腕带在线监控器可以连续在线监控一个（1801s-i）或者两个(1801d-i)操作者的手腕带接地系统工作状态，自动声光报警提示操作者检查不良的接地系统及部件，消除代价高昂和繁琐的腕带检查记录保持的需要。产品具有体积小、重量轻、使用简单、监控实时性强、监控智能化等特点，能为防静电（个人）工作区域手腕带接地系统的正常使用提高可靠保障。

产品规格：

工作环境：温度0 -50 相对湿度：20-85%rh

工作电压：dc6v 响应时间：< 50ms

外壳材质：铝板 外壳颜色：银灰色

外形尺寸：w40mm x h21mm x d92mm (1801s-i)

w62mm x h21mm x d120mm (1801d-i)

产品结构：

图一：1801s/d-i结构示意图

产品使用：

将1801s/d-i主机上的鳄鱼夹夹在静电接地在线，主机通电后将电源开关置于on处，主机状态指示灯红色闪烁并发出报警声。插入手腕带且佩戴良好，主机状态指示灯转为绿色常亮。工作过程中如果发生手腕带断线或与人体接触不良时，状态指示灯变为红色同时伴有报警声。

产品校验：

1801s/d-i出厂之前已由生产厂商校验完毕，是可以连续稳定工作的产品。根据ansi/esd s20.20第6.2.2.2人员接地的指导原则要求“……，固定的检测仪应该定期的被检查以保证其功能”，建议使用者每年对1801s/d-i进行校验一次或根据使用者制定的《静电放电控制方案》的要求进行定期校验。

装箱清单：

1801s/d-i 主机： 一台

dc6v电源适配器： 一台

1801s/d-i说明书： 一份

产品维护：

1801s/d-i是免维护可以连续使用的产品，若操作者使用不当或其它原因造成产品不能正常使用，请交供货商或生产商维修，切勿自行拆卸修理。

本产品的加工定制是是，类型是人体静电测试仪，品牌是BFN，型号是SALM1801S-I，测量范围是1.5M，精确度是0.1，LCD显示更新是无，重量是0.25（kg），外形尺寸是402192（mm），产品名称是手腕带在线监测仪，产品认证是CE，材质是铝壳