

# 六位计数器 数显电子式累加计数器 JDM11-6H DC24V 停电记忆

产品名称	六位计数器 数显电子式累加计数器 JDM11-6H DC24V 停电记忆
公司名称	乐清市柳市英伟成达电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:czuo 型号:JDM11-6HJDM11-6HDC24VDC12VAC220V 六位计数器数显电子式累加
公司地址	浙江乐清市柳市镇东风工业区
联系电话	086-057761755197 13676725166

## 产品详情

dm11-6h电子计数器广泛用于产量计数、流量计数、自动包装机械、转速、长度、冲压次数计数等所有需要计数的场合

本计数器核心控制芯片采用美国microchip公司的单片机,6位led数码显示

带停电保存功能,当电源恢复时,可以不丢失地继续进行计数

现有产品规格为:

计数器工作电压:

ac/dc:12-24v,可直接配合接近开关,光电开关使用

输入信号可接机械开关,接近开关,光电开关。

接线指南:

1.如果你接的是机械开关如按钮,行程等(开关短路一次记一次数):

端子1：开关的一端

端子2：开关的另一端

端子3：接24v电源的负极

端子4：接24v电源的正极

2.如果你接的是接近开关或者光电开关：

端子1：接传感器的信号线（一般是黑色或者黄色）

端子2：接传感器的地线：（一般是蓝色）

端子3：接24v电源的负极

端子4：接24v电源的正极和传感器的电源线（一般是棕色或者红色）

面板尺寸：56mm\*40mm

开孔尺寸：26mm\*51mm

本产品的加工定制是是，品牌是czuo，型号是JDMII-5HJDM11-6HDC24VDC12VAC220V六位计数器数显电子式累加，计数范围是0-999990-999999（pcs），输入信号电压是122436110220380（V），适用范围是需要计数的各种电器设备