0-100V电压电流VA二合一双显LED直流DC数字数显汽车电动车电压表

产品名称	0-100V电压电流VA二合一双显LED直流DC数字数显汽车电动车电压表
公司名称	深圳市爱普芯微技术有限公司
价格	面议
规格参数	类型:数字式电压电流表 品牌:epswin
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道高峰社区龙观快速路110号B503
联系电话	0755-23915293 13246568123

产品详情

双显表实物拍照

双显表 图1

简单接线图 图2

显示方式（三位显示）图3

产品封装 图4

产品介绍

供电电压【supply voltage】dc4.5~30v（超宽范围，适用多种场合）测试电压【the test voltage】0~100v；

测试电流【test current】0~10a

最小分辨率【minimum resolution】0.1v，如有特殊要求需要定做请联系客服测试电流量程：

最小分辨率【minimum resolution】10ma，（内置分频器）工作电流【current】≤20ma（超低功耗）显示方式【display】0.28＇led--单色（全红），单色（全绿），单色（全蓝），单色（全黄）双色（红蓝），双色（红绿）等可以按照客户的要求配色外形尺寸【dimensions】48×22×29mm安装开孔【installation hole】45.5×26.5mm测量速率【measuring rate】≥300ms/次测量精度【accuracy】3%（±3个字）

产品接线方法

本表配有五根线，请找专业人员严格按照以下接线图接线，如有什么疑问请随时与我们客服联系；

· 表头供电：两线插座（细线）

细黑线：表头供电地线

细红线：表头供电正线（注：细红黑线之间电压不能超过dc30v）

· 测试端：三线插座（粗线）

com------黑线：测试公共端（共地）

pw+ -----红线：测量正电压输入端

--蓝线：电流输入端；因为表头采用共地设计，即测量端的地线与供电端的地线是相通的，所以只能接到被测设备负极与电源负极之间。

产品参数说明

提醒：购买、安装前请参考下部说明以及接线图片，否则买错、接线错误、使用不当，会直接导致表头损坏。

1.本双色双表体积小巧，可同时同屏显示电压、电流2.本表头采用是共地设计，即测量端的地线与供电端的地线是相通的本表供电范围：dc4.5~30v，供电反接不会烧，注意：最高输入电压不能超过30v，否则有烧毁的危险3.本表配有五根接线，方便接入汽车、电瓶车、摩托车车内线路，用于监视电瓶电压，及时掌握电瓶电压状态，也可用于其它产品电压、电流测量用途

极限工作条件

最低供电电压：dc+4.5v最高供电电压：dc+30v工作温度：-15°C∽+70°C工作湿度：10∽80%（无凝露）工作气压：80∽106kpa阳光照射：无直接照射

联系方式

联系地址(add):深圳市龙华新区大浪华达路佳运大厦b508联系人(attn)：朱小姐
联系电话(tel)：0755-82556416　移动电话(mob)：18026906761传真号码(fax)：755-82535315邮箱 (email)：2355450927@qq.com腾讯qq：2355450927

本产品的加工定制是是，类型是数字式电压电流表，品牌是epswin，型号是DC35600，测量范围是DC0-100，DC0-10A（V），输入电压是DC4.5~30V（V），输出电压是DC4.5~30V（V），环境温度是-15℃∽+70℃（℃），重量是15（g），外形尺寸是48×29×21（mm），电压测量误差是3%，规格是全红,红绿,红黄,红蓝,全蓝