

厂销多功能时间继电器计数器ZN48 继电器

产品名称	厂销多功能时间继电器计数器ZN48 继电器
公司名称	乐清市启亚电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围: 品牌:CNQY 型号:ZN48
公司地址	浙江乐清市乐清市柳市新光工业区瞿宅路18号
联系电话	86 0577 61731176 15058999604

产品详情

一.智能zn48仪表主要功能

仪表内含延时、累时、频率、转速、计数等32种功能。各有多种继电器工作方式，充分满足控制现场的需要。

输入信号：开关量、电平脉冲（低电平：-30v ~ +0.5v；高电平：+4v ~ +30v）。

可外接传感器如光电对管、接近开关、霍尔传感器等，并向传感器提供dc9v或30ma直流电流。可设定继电器动作值、倍率a、b的值，设定值、当前累时值、当前计数值掉电不丢失

二.zn48技术指标

工作电源：交流220v输入（其它电压可定做）功耗小于2w

继电器触点容量：ac250v/3a；触点寿命：1000000 次

最高测量频率和计数速度：1万次/秒

工作温度：0 ~ 40

储存温度：-20 ~ 60

安装方式：面板卡入

数码管显示：（红）

尺寸：48×48×91（mm）（方）

开孔尺寸：45+0.5×45+0.5（mm）（方）

三 .zn48继电器工作方式

1 通电仪表工作，达到或超过设定值时继电器吸合2

通电仪表不工作（可通过复位键或复位端子使仪表工作），达到或超过设定值时继电器吸合3

通电仪表工作，达到或超过设定值时继电器释放4

通电仪表不工作（可通过复位键或复位端子使仪表工作），达到或超过设定值时继电器释放5

通电仪表工作，达到或超过设定值时继电器吸合，再到设定的复位时间，仪表自动复位，重新开始工作6

通电仪表不工作（可通过复位键或复位端子使仪表工作），达到或超过设定值时继电器吸合，再到设定的复位时间，仪表自动复位，重新开始工作

四、zn48产品功能编号、说明、工作范围

功能编号 功能说明 工作范围01 单延时（正）

0.01s—99.99s02 单延时（倒） 0.01s—99.99s03 单延时（正）

1m—9999m04 单延时（倒） 1m—9999m05 单延时（正）

1s—9999s06 单延时（倒） 1s—9999s07 单延时（正）

1s—99m59s08 单延时（倒） 1s—99m59s09 单延时（正）

1m—99h59m10 单延时（倒） 1m—99h59m11 双延时（正）

1m—99h59m12 双延时（倒） 1m—99h59m13 双延时（正）

1s—99m59s14 双延时（倒） 1s—99m59s15 双延时（正）

1s—9999s16 双延时（倒） 1s—9999s17 双延时（正）

1m—9999m18 双延时（倒） 1m—9999m19 累时（立即复位）

0—99h59m59.99s20 累时（8秒复位） 0—99h59m59.99s21 累时（立即复位）

0—9999h59m59s22 累时（8秒复位） 0—9999h59m59s23 累时（立即复位）

0—9999d23h59m24 累时（8秒复位） 0—9999d23h59m25

频率 1hz---9999hz26 频率

1.0hz---999.9hz27 转速 60---9999rpm28

频率/转速(通用) 1—999929 可逆计数

1—9999 30 可逆计数

1—9999 31 可逆计数 0—9999999932

可逆计数 0—99999999

本产品的应用范围是计数，品牌是CNQY，型号是ZN48，产品系列是计数器，额定电流是5A，额定电压是220V