

# 单相电子调速器US-52

产品名称	单相电子调速器US-52
公司名称	乐清市北白象圣诺电器厂
价格	面议
规格参数	品牌:TWT 型号:US-52
公司地址	乐清市磐石镇西街16号
联系电话	86 0577 62830786 13736766797

## 产品详情

调速器主要适用于交流50Hz，电子式调速器具有单相电容起动与异步电动机，微型齿轮减速器速度传感而组成的机电一体化产品。与之配套的电机（马达）有：台湾东力、东炜庭、喜马、日本东方的电动机（马达）。电动机功率有：6W、15W、25W、40W、60W、90W、120W、150W、180W、200W、250W等。

产品说明：工作电源：ac220V 50Hz 额定功率：25W、40W、60W、90W、120W、180W 调速范围：90-1400r/min 50Hz 90-2800r/min 60Hz 控制方式：正转/反转可选择（com与cw接通为正转，com与ccw接为反转）适用范围：yypj、ycjt、yycj等系列电机外形尺寸：65×155×162mm 开孔尺寸：82×54mm 90-2×4.5mm 安装方式：面板螺丝安装

### 用途

US-52型交流单相电机调速器采用新颖电子电路，具有体积小、精度高、调速范围宽、功耗低的特点，实现对单相电机反馈恒速和无级调速的功能。广泛应用于包装印刷、仪器仪表、服装机械、医疗机械等行业，与日本东方电机公司和台湾上阳电机公司生产的同类产品互换使用。

### 主要技术数据

1、工作电源：ac220V 50/60Hz 电压波动范围 $\pm 10\%$ ；2、额定功率：6W、15W、25W、40W、60W、90W、120W；3、使用环境：-10~+50℃；4、相对湿度：90%；5、调速范围：90~1400r/min 50Hz，90~2800r/min 60Hz；

### 接线图

### 外形及安装尺寸图（mm）

## 使用说明

1、调速器开机时缓慢起动，具有软起动功能。2、此产品系采用发电机回授电压控制，控制线为：“兰”、“黄”两线，绿为接地线。3、调速器与电机连接如发现转距或转速不符合要求，请调整us-52型侧面微调电位器。4、欲变换电机运转方向：a、选择com与cw短接，则电机正转。b、选择com与ccw短接，则电机反转。5、面板开关只控制电机动作或停止，不作电源中断使用，长时间不使用请将电源关闭。6、本产品配套电机型号有：yydj、ycjt、yycj、ycjfk系列电机。

## 订货说明

订货须写明产品型号、插头形状、功率、数量；例：us-52 插头为方形 25w 200只

本产品的加工定制是是，品牌是TWT，型号是US-52，类型是电子调速器，输入电压是220，输出电压是220（V），额定功率功率是6-250W（KW），适用范围是交流单相电动机