

三按键电子数显卡尺,首选惠州电子数显卡尺

产品名称	三按键电子数显卡尺,首选惠州电子数显卡尺
公司名称	惠州博量检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:SF2000 类型:防水型数显卡尺
公司地址	广东省惠州市博罗县罗阳镇博惠路质监大楼一楼
联系电话	86-07526956668 13316336075

产品详情

数显卡尺，是以数字显示测量示值的长度测量工具，是一种测量长度、内外径的仪器。数显游标卡尺采用光栅、容栅等测量系统。数显游标卡尺常用的分辨率为0.01mm，允许误差为 $\pm 0.03\text{mm}/150\text{mm}$ 。也有分辨率为0.005mm的高精度数显卡尺，允许误差为 $\pm 0.015\text{mm}/150\text{mm}$ 。还有分辨率为0.001mm的多用途数显千分卡尺，允许误差为 $\pm 0.005\text{mm}/50\text{mm}$ 。数显游标卡尺读数直观清晰、测量效率高。数显卡尺主要用途主要用于测量纸张、皮革、橡胶、织物及各种金属板材、塑料板等的厚度。数显卡尺主要技术指标
测量范围 分度值 测量深度范围 备注
0 ~ 150 0.01 0 ~ 150 表盘；指针
0 ~ 150 0.01 0 ~ 150 数显；可转英制

数显卡尺性能特点 具有测量内径、外径、深度、台阶四种功能。采用不锈钢或优质碳素钢材料。

刻线面无光泽镀铬,激光刻线或镀黑铬照相刻线.数显卡尺使用说明

使用前,松开尺框上紧固螺钉,将尺框平稳拉开,用布将测量面,导向面擦干净.

检查"零"位:轻推尺框,使卡尺两个量爪测量面合并,观察游标"零"刻线与尺身"零"

刻线应对齐,游标尾刻线与尺身相应刻线应对齐.否则,应送计量室或有关部门调整.

测量外径尺寸时,应将两外测量面与被测表面相贴合.测量内孔尺寸时,量爪应在孔的直径方向上测量.

测量深度尺寸时,应使深度尺杆与被测工件底面相垂直.

数显卡尺注意事项：

不要把卡尺当作卡钳或螺丝板手用或把量爪的尖端用作划线工具、圆规等。

移动尺框和微动装置时应松开紧固螺钉.带深度尺的卡尺用完后要合并量爪。否则较细的深度尺露在外边容易变形甚至折断。卡尺使用完毕必须擦净上油,放回到卡尺盒内（或袋内）。不要将卡尺放在磁性物体上.发现卡尺带有磁性,应及时退磁后方可使用.

博量检测仪器有限公司是专业从事销售电子数显卡尺，游标卡尺，我们可以出具第三方法定计量检定报告，交给客户最可靠精准的仪器设备！销售热线：0752-6956668

本产品的品牌是GuangLu/广陆，型号是SF2000，类型是防水型数显卡尺，测量范围是0-300mm（mm），分辨率是0.01mm，规格是SF2000