

# 三相自藕启动变压器QZB-40KVA

产品名称	三相自藕启动变压器QZB-40KVA
公司名称	上海相乐电器设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比：380:电源相数：三相 额定功率：40:防潮方式：开放式 冷却方式：油浸自冷式:冷却形式：干式
公司地址	上海市嘉定区外岗工业园区
联系电话	021-59560990 13774242032

## 产品详情

概述：1、本自藕变压器安装在自藕启动柜的主要元件，电压为220v、380v、660v、1000v等以下电压，频率50hz~60hz,功率为800千瓦及以下的三相鼠笼感应电动机作为降压启动之用。2、自藕变压器是一种单圈式变压器，一、二次侧共用一个绕组绕制，其变压比是固定的。自藕变压器与同容量的一般变压器相比较，尤其在变比接近于1的场合显得特别经济，所以在电压相近的大功率输电变压器中用得比较多，此外10千瓦以上异步电动机降压启动箱中得到广泛使用。注：电源与输入抽头100%对接，电机与输出抽头65%相接，80%抽头一般空着不接，如启动有困难时可改接80%抽头。380v电压输出65%抽头电压为247v，80%抽头电压为304v；660v电压输出65%抽头为429v，80%抽头电压为528v。主要技术数据及外形、安装尺寸：

使用范围

广泛用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、工矿企业及隧道的输配电等场所。

产品特点

利用变压器降压的特点，降低电动机的启动电流，以减少电动机启动时对输电网络的影响，1小时内连续启动时间不得超过120s。

相关规格

型号	控制电动机功率(kw)	最长工作时间(s)	最大工作电流(a)
qzb-14	14	30	28
qzb-20	20	30	40
qzb-28	28	30	56
qzb-30	30	30	59
qzb-40	40	30	80
qzb-55	55	30	110
qzb-75	75	30	142
qzb-115	115	50	230
qzb-135	135	50	270
qzb-190	190	70	370
qzb-225	225	70	410
qzb-260	260	70	475
qzb-300	300	70	535

#### 安装说明

型号	外形尺寸			安装尺寸		安装孔k × j
	bmax	dmax	emax	a	c	
qzb-14	280	144	226	230	115	12 × 20
qzb-17	280	144	226	230	115	12 × 20
qzb-20	279	138	229	272	105	8 × 20
qzb-22	279	138	229	272	150	8 × 20
qzb-28	321	153	261	284	113	9 × 20
qzb-30	321	153	261	284	113	9 × 20
qzb-40	371	168	282	270	128	12 × 40
qzb-45	371	168	282	270	128	10 × 48
qzb-55	352	163	280	248	132	14
qzb-75	371	164	295	246	125	14
qzb-115	392	203	315	312	161	12 × 18
qzb-135	391	207	342	310	168	12 × 18

本产品的电压比：380是电源相数：三相，额定功率：40是防潮方式：开放式，冷却方式：油浸自冷式是冷却形式：干式，频率特性：低频是品牌：上海相乐，绕组形式：自耦是铁心形式：心式，铁心形状：E

型是外形结构：立式，效率( )：95%是型号：QZB，加工定制：是是应用范围：自耦