

SWP-GFY系列数字显示手动伺候放大输出操作器

产品名称	SWP-GFY系列数字显示手动伺候放大输出操作器
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌晖 型号:SWP-GFY436
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

产品详情

swp-gfy系列数字/光柱显示手动伺服放大输出操作器，可通过按键操作直接输出正转和反转控制信号，驱动各种电动调节阀门,并带实际阀位数字显示，适合于各种电动调节阀门的手动操作与控制使用。

swp-201ic-12-21-b

swp-201ic-12-21-a

swp-202ic-12/12-21-a

swp-201dl-12-21-b

swp-201dl-12-21-a

swp-202dl-12/12-21-a

swp-202sx-bq-12/12-21-a

swp-201pca

swp-202pca

swp-w-c801-00-05/06-n

swp-w-c801-02-05/06-n

swp-w-c803-01-05/06-hl

swp-w-c803-02-05/06-hl

swp-ac-c801-00-05-n

swp-ac-c801-02-05-n

swp-ac-c803-01-05-hl

swp-ac-c803-02-05-hl

规格	说明
功能	<ul style="list-style-type: none">· 多种传感器输入功能：20种输入方式· 多种输出功能:relay,ssr,scr· 变送(pv)输出:dcv,dci· 馈电输出:dc24v , dc12v,dc5v <p>· 高精度: $\pm 0.2\%f.s$或 $\pm 0.3\%f.s$</p> <p>· 通讯功能:rs232,rs485</p>
电源	85-260vac 50/60hz 24vdc
功率消耗	6va
显示类型	7段led显示 [pv显示红色] [sv显示绿色] 100段led光柱显示[红色]
显示精度	$\pm 0.2\%f.s$
设定类型	面板按键设定
输入	热电偶 k(ca),j(ic),b(pp),e(cr),t(cc),s(pr),w(tt)
	rtd cu50,pt100,pt100.1
	模拟信号 0-5vdc,1-5vdc,0-10madc,4-20madc
输出	继电器 250vac 3a
	ssr 24vdc $\pm 3v$ 30ma max
	scr 400v/0.5a
	电流 0-20madc,4-20madc 负载 500 (pv 传送值)

	电压	0-5vdc,1-5vdc 输出能力 250 (pv 传送值)
	馈电输出	dc24v,dc12v,dc5v 30ma max.
通讯	协议	modbus协议,swpbus协议
	波特率	300-9600bps
	接口	rs232 , rs485 , ttl电平 (面板)
	报警输出	带回差报警输出 on/off 全量程
	采样时间	0.5秒
	耐压	2000v ac 50/60hz 1分钟
	抗振动	0.75mm的振幅,频率为10-55hz x,y,z方向各2小时
	绝缘强度	min.100m (at dc500v)
	抗干扰	电快速瞬变脉冲群干扰 $\pm 2\text{kv}$
	记忆保持	约:10年.(使用无电压半导体记忆型)
	环境温度	-10~55 (未结冰状态)
	储存温度	-20~60 (未结冰状态)
	环境湿度	35-85%rh
	重量	140g-600g