

# 扎钞机 捆钞机 扎把机 银行专用捆钞机 银升牌

产品名称	扎钞机 捆钞机 扎把机 银行专用捆钞机 银升牌
公司名称	安徽省潜山县银升金融器材有限公司销售二部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:银升 型号:YS-1101
公司地址	中国 安徽 安庆 潜山县 经济开发区
联系电话	86 0556 8655999 15324556788

## 产品详情

我们产品的优点：

**瞬间加热：**开机无须预热，即开即用；**操作方便：**将钞券平行放入扎钞口，扎钞机自动完成捆扎动作；**显示功能：**中、英文显示全球通用，机器功能、故障一目了然，用户可以自己操作排除故障，减少保修几率，提高用户工作效率；**设置简单：**可以根据需求方对加热温度进行设置；**安全美观：**具有自动定时功能，在停止扎钞2小时（可修改）后机器自动关机断电；遇到故障自动停机，起到安全、环保和节能的作用；**耗材通用：**用户可以通过设置调整热压块的温度，满足不同纸带的使用。

## 操作使用

- 1.安装带盘将机器的盖打开，将捆扎纸带套在3个导向柱的外侧，引出带头，此时注意带盘的安装方向要符合机壳上面的引带示意图。
- 2.供电接入电源，并将电源开关按到on的位置，机器自动进入工作状态。

- 3.上带将带头通过导向轮a，从导向轮b中间穿过，经导向轮c在放入进带口，按进带键自动完成进带动作。
- 4.捆扎将清点整齐的纸币放入工作仓内，贴紧左侧的压钞板，纸币前端与限位挡板接触，光电开关感应到纸币已经到位，控制系统自动完成捆扎动作。
- 5.完成当听到收带、粘贴动作完成声音提示后，取出捆扎好的纸币，一次捆扎结束。
- 6.开关机本机具有自动关机和手动关机功能。自动关机：本机器具有自动关机功能，如果停止操作间隔时间超过设定关机时间，系统将自动切断电源。手动关机：用户可以使用电源开关直接关机。亲！长时间不用机器请拔掉电源线哦。

## 设置和调整

按住“清零”键三秒钟时，当温度值由100变为00时，说明机器已经进入测试状态。

温度值=00：松紧度调节（出厂值为19），按“ ”、“ ”键输入所需要的数值，数值范围（6-60）数值越大，紧度越紧，反之越松。再按一下“退纸”键进行设置项目切换；

温度值=01：进纸长度调节（出厂值为3），按“ ”、“ ”键输入所需要的数值，数值范围（0-10）数值越大，进纸长度越长，反之越短。再按一下“退纸”键进行设置项目切换；

温度值=02：启动光眼灵敏度调节（出厂值为19），按“ ”、“ ”键输入所需要的数值，数值范围（3-60）数值越大，数值越大反应越迟钝，反之越灵敏。再按一下“退纸”键进行设置项目切换；

温度值=03：温度补偿值（出厂值为6），按“ ”、“ ”键输入所需要的数值，数值范围（0-20）数值越大，温度越高，反之为低。在按一下“退纸”键进行设置项目切换；

温度值=04：无纸检测传感器门槛值（出厂值为13），按“ ”、“ ”键输入所需要的数值，数值范围（10-40）数值越大反应越迟钝，反之越灵敏。在按一下“退纸”键进行设置项目切换；

温度值=05：显示方式设定，按一下“ ”键机器进入自己运行状态，进行机器磨合。

“ ”键，可进行中英文显示切换。

温度值=06：运行方式设定，按一下“ ”键时，扎把次数显示为1，此时机器在运行中会有停顿现象，使纸带粘接处牢固后松开。按一下“ ”键，扎把次数显示为0，机器在常规下运行。

扎钞机右侧有个调节旋钮，捆扎不同厚度的纸币时，用该旋钮调到对应的档位。

## 温馨提示

本产品只能用于捆扎纸币；

应保证本产品远离日晒、水源、灰尘和磁场环境；

本产品只能有专业人员进行维修；

应确保供电电源良好接地；

**在更换保险丝之前必须关掉电源开关并断开电源线；**

**在使用中避免机器跌落损伤；**

**在工作时不应将手伸到工作仓内；**

**不应将硬币等物件放到工作仓内；**

**不得用有机溶液如酒精等化学物擦拭本机外壳。**

本产品的加工定制是是，品牌是银升，型号是YS-1101，用途是整机，电源是AC100V-240V/47-63HZ，扎钞速度是1.5（秒/次），捆扎带规格是20（mm），最大捆钞(长\*宽\*高)是1500\*20\*150（mm），外形尺寸是2400\*2000\*2200（mm），净重是6.5（KG），样式是小型