BSB-806 五功能蓄电池活化仪

产品名称	BSB-806 五功能蓄电池活化仪
公司名称	深圳市深博瑞仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:五功能蓄电池活化仪 品牌:国产
公司地址	深圳市龙岗区布吉街道信和爱琴居A座14C
联系电话	0755-82130236 13510633860

产品详情

bsb-806 bsb-806 五功能蓄电池活化仪的详细资料：

概述：“ bsb-806五功能蓄电池活化仪诊断仪又叫蓄电池活化仪 ”是在线容量恢复的利器，在电池日常维护过程中，bsb-806被用于落后电池的容量恢复、单节电池充电、单节电池放电、电池内阻测试、电池容量核对，它具有三种独立的使用方式：电池放电方式，电池充电方式和电池活化方式。可以针对不同落后电池的实际情况，对其进行容量试验，低压恒流充电，或设置多个循环周期对最小容量的电池作循环多次充放电，以激化电池极板失效的活性物质使电池活化，提升落后电池的容量。同时配备pc机应用软件，把采集的数据上传至计算机，便于进行各种分析。当使用派司德的智能蓄电池状态测试仪挑出落后电池时，使用活化可恢复其容量。另外在更换单节蓄电池时，也需要“ bsb-806五功能蓄电池活化仪诊断仪来充电，对新采购的蓄电池需要使用“ bsb-806五功能蓄电池活化仪诊断仪来抽样检验蓄电池的质量。“ bsb-806五功能蓄电池活化仪诊断仪还可以对蓄电池进行循环寿命测试。
功能特点：※功能强大：五功能合一　　可测试电池温度，防止爆炸事故
完整的数据回放，多种通信接口※智能程度高：可自编程
可分段活化，充分利用工作时间，不必加班加点　　三段式充电：恒流→恒压→浮充
异常声光报警
系统自检※控制精度高：克服了小电流控制精度差的缺点※操作方便：显示屏幕大
便携拉杆箱式结构　　傻瓜式自动活化程式※经济性好：可活化2v、6v、12v电池，不必购买
三种仪器※使用安全：过压、过流保护
电气断电时，自动保存放电状态

技术指标：

		分辨率	精度
充电电流	1～100a（2v模式）、 1～30a（6/12v模式）	1a	1a
放电电流	1～100a（2v模式）、 1～30a（6/12v模式）	1a	1a
充电总电压	1.7～2.4v（2v模式）、5.0～8v（6v模式）、 10.2～15v（12v模式）	0.1v	0.2%

	放电总电压	1.7～2.4v（2v模式）、5.0～8v（6v模式）、10.2～15v（12v模式）	0.1v	0.2%
	温度测量范围	-18℃～75℃	1℃	1℃
	供电电源	ac220v±10%或dc12v		
	显示方式	240×128pixels lcd		
	使用环境	0℃～50℃5%～90%rh　室内		
	体积	320×230×600mm		
	重量	18kg		
	通讯接口	usb host（标配），rs232/rs485（选配），earthnet（选配）		

本产品的加工定制是否，类型是五功能蓄电池活化仪，品牌是国产，型号是BSB-806