增特科技代理Sharp/夏普、供应L波段卫星接收机高频头BS2S7VZ6A03

产品名称	增特科技代理Sharp/夏普、供应L波段卫星接收机高频头BS2S7VZ6A03
公司名称	深圳市增特科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:SAHRP 型号:BS2S7VZ6A03
公司地址	深圳市福田区华富街道华富路1006号航都大厦20G2
联系电话	13244763175 13603087729

产品详情

增特科技代理sharp/夏普、供应l波段i和q基带数字卫星接收机高频头bs2s7vz6a03

封装：卧式单螺纹头

最少包装：400只/盒

库存数量：20k（深圳、大批量订货4-6周）

需求的客户请联系：0755-83859259、13603087729 唐先生

需求技术支持和样品的客户请联系qq:601313094、e-mail:601313094@qq.com

一般规格1-1接收频率范围950mhz的至2150mhz1-2输入信号电平每通道-65dbm到-25dbm1-3额定rf输入阻抗75（f型连接器）1-4本振频率范围950mhz的至2150mhz1-5通道选择系统pll合成器（时钟：27mhz时）1-6 agc输入电压0.5v至2.5v 自动增益控制：0.5v最大。增益 自动增益控制：2.5v最小。增益1-7 i / q输出低通滤波器截止频率（-3db）4mhz至40mhz的可变（2mhz的步骤）1-8标称的i / q输出电平0.3vp-p（差0.6vp-p）1-9标称的i / q输出阻抗50 1-10工作电压b2 3.3v ± 0.165 v dc1-11绝对最大额定电压 b1 25v直流，最大500ma。 b2 -0.3v至4.0v的dc sda， scl-0.3v至b2 + 0.3v直流

2，产品机械特性2-1外形尺寸和安装细节图32-2

f连接器强度：底盘不能在115n变形？弯矩厘米和必须连接电。2-3

f连接器夹紧扭矩：当螺母被内置在223n的夹紧扭矩和绝厘米底盘不能变形？电连接。

3, 环境规格 (电气功能运行保障) 3-1 工作温度 $-10\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +60\text{ }^{\circ}\text{C}$ 湿度小于 85% 3-2 储存温度 $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim +85\text{ }^{\circ}\text{C}$ 湿度小于 95% [公告] 水蒸汽压 6643pa 最大。无凝结。请小心突然的温度变化可能会储存过程中会出现结露, 这种凝结可能造成腐蚀。 4, 测试条件 4-1 电源电压 $3.3\text{V} \pm 0.1\text{V}$ 直流 4-2 环境温度 $25\text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 4-3 环境湿度 $65\% \pm 5\%$ 4-4 i / q 输出电平 0.3vp-p (差 0.6vp-p)

本产品的加工定制是是, 品牌是 SAHRP, 型号是 BS2S7VZ6A03, 种类是高频头, 标称频率是 1043 (MHz) , 调整频差是 1000 (MHz) , 温度频差是 125 (MHz) , 总频差是 240 (MHz) , 负载电容是 100 (pF) , 负载谐振电阻是 25 (Ω) , 激励电平是 10 (mW) , 基准温度是 105 ($^{\circ}\text{C}$) , 插入损耗是 10 (dB) , 阻带衰减是 25 (dB) , 输入阻抗是 10 (k Ω) , 输出阻抗是 15 (k Ω)