

1kW48V风光互补控制逆变器 智能控制器

产品名称	1kW48V风光互补控制逆变器 智能控制器
公司名称	无锡乃尔风电技术开发有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:乃尔 型号:1KW
公司地址	中国 江苏 无锡市滨湖区 雪浪镇横山路10号
联系电话	86 0510 85186987 13395131902

产品详情

产品简介：

风光互补控制逆变器是集风能、太阳能控制和直流逆变于一体的智能电源。主要应用于风能、太阳能等新能源发电系统，为交通不便、环境恶劣的山区、牧区、边防、海岛等无电地区的正常供电提供了有效保障。设备外观大方、操作方便，液晶指示直观。具有完善的保护功能。设备充电效率高，空载损耗低。

性能特点：

- 完善的保护功能，使得系统的可靠性更高
- 液晶显示功能，直观显示蓄电池电压和充电电流
- 控制逆变一体化设计，结构简单、维护方便
- 采用pwm脉宽调制方式进行无极卸载，将多余的电能释放到卸荷器上，使蓄电池处在最佳的充电状态
- 工频环形变压器，使得整机逆变效率高，空载损耗低
- 纯正弦波输出，相对于方波或修正波具有更强的带负载效果和带负载能力

性能参数：

--

产品型号	wwsi1010-48
额定风机功率	1kw
额定光伏功率	300w
浮充电压点	58v
卸载电流点	21a
额定输出容量	1kva
额定蓄电池电压	48vdc
蓄电池过压保护点	68vdc
蓄电池过压恢复点	66vdc
蓄电池过放保护电压点	43.2vdc
蓄电池过放恢复电压点	48vdc
空载电流	0.5a
参考重量	16kg
参考尺寸	400 × 340 × 160mm
输出波形	纯正弦波
显示方式	lcd (液晶屏显示)
散热方式	风扇散热
额定输出电压	110/120/220/230/240 vac
波形畸变率	4%
输出频率	50/60 hz ± 0.5hz
动态响应	5%
功率因数	0.8
过载能力	120% 1分钟, 150% 10秒
逆变效率	最大90%
隔离方式	环形变压器
噪音 (1米)	40db
绝缘强度	1500vac,1分钟
保护功能	蓄逆变器输入过压保护、蓄电池过放电保护、蓄电池反接保护 输出过载保护、输出短路保护、过热保护
使用环境温度	-20 ~ 50
使用海拔	4000m
环境湿度	0~90%,不结露
为了更好的服务于客户, 我公司可根据客户要求调整和配置参数	

注：本公司保留产品变更权利，产品更新恕不另行通知。

- 市电切换功能：在蓄电池欠压或逆变故障时自动切换到市电供电，保证了系统运行的连续性和稳定性
- 中英文显示功能：定制时可以根据需要选择中英文显示或者纯英文界面显示

买家须知：1、选购之前请您务必仔细看清宝贝描述，确认是不是自己所要购买的物品。如有疑问请随时和掌柜联系咨询。

2、物品在发货前会认真检查质量、核对数量、做好包装，所以发出的物品一般是不会有问题的。

3、收到快递包裹后，买家先打开包裹核对一下物品数量是否正确、是否完好，确认无误后再签收。物品如物流过程中发生破损、数量不完整，买家应拒绝签收，我们会与物流方协商解决，您或您的家人签收过后发现问题概不受理。4、售出的物品如果无质量问题，本店不予受理退换（有特殊说明除外）。5、网络购物发生意见分歧很难免，沟通很重要，当遇到问题时请及时联系我们，本店会尽力为每位买家提供最好的服务。6、非诚勿扰，拒绝欺诈。

7、免费提供技术咨询。由于客户安装经验不足，不会调试，产品往往在安装的时候问题最多，希望买家在安装不确定的时候，切记及时跟我司技术人员沟通，以免安装不当，造成不必要的产品损坏。

1、本店默认韵达快递，如果亲需要其他快递服务，请与客服联系！2、特殊及大型商品默认发货物流，需亲自提！

3、请亲确认你的收货地址，并选择相应的物流/快递方式！

无锡乃尔风电技术开发有限公司

联系人：秦经理

电话：0510-85192721

手机：18012368721

传真：0510-85189265

qq:228750871

工厂地址：江苏省无锡市滨湖区雪浪镇双新工业园高远路15号

无锡中央车站可乘坐133路到“和风路五湖大道”站下车。

具体可咨询旺旺上、qq上、电话上，谢谢！

{注：以上资料仅供销售参考，不作为合同附件；本公司资料若有改动，恕不另行通知。}

本产品的加工定制是是，品牌是乃尔，型号是1KW，类型是风能逆变器，产品认证是ce，输出电压波形

是正弦波，输入电压范围是48（V），输出电压是220（V），输出功率是1Kw（W），逆变效率是90（%）