

6000W太阳能逆变器 鑫煤

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 6000W太阳能逆变器 鑫煤 |
| 公司名称 | 济宁市鑫煤矿山设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:鑫煤 型号:6000W |
| 公司地址 | 济宁市高新区第七工业园 |
| 联系电话 | 86-05372581398 13791711049 |

产品详情

6000w太阳能逆变器概述

1) 使用先进的双cpu单片机智能控制技术，具有高可靠性、低故障率的特点；2) 纯正弦波输出，带负载能力强，应用范围广；3) 具有完善的保护功能（过负载保护、内部过温保护、输出短路保护、输入欠压保护、输入过压保护等），大大提高产品的可靠性；4) 体积小、重量轻，内部采用cpu集中控制、贴片技术，使得体积非常小、重量轻；5) 散热风机智能控制，采用cpu控制散热风机的工作状态，大大延长风机的使用寿命，并且节约电能、提高工作效率；6) 工作噪音小，效率高

6000w太阳能逆变器适用范围

1) 车船载设备系列：军用车辆、警车、医疗救护车、轮船、交通红绿灯等；2) 工业设备系列：太阳能、风力发电、气体放电灯等；3) 办公场所：电脑、打印机、复印机、扫描仪、数码摄像机等；4) 厨房器具系列：微波炉、电磁炉、电冰箱等；5) 家庭用电设备：电风扇、吸尘器、空调、照明灯具等；6) 电动工具系列：电锯、钻孔机、冲压机、空气压缩机等；

6000w太阳能逆变器技术参数

输入端：

直流电压: 12v 或 24v 或 48v 或 110v

直流电压范围: 10-15vdc 或 20-31vdc 或 40-60vdc 或 96-127vdc

空载电流: <1.9

效率: >85%

直流连接: 接线鼻

输出端 :

输出电压: 100/110/120vac 或 220/230/240vac

额定功率: 6000w

瞬间功率: 12000w

输出波形: 纯正弦波

输出频率: 50hz 或 60hz

波形失真: 3%

保护端 :

低压报警: 10.5dc \pm 0.5v 或 21dc \pm 1v 或 42vdc \pm 1v 或 100vdc \pm 1v

低压关断: 10dc \pm 0.5v 或 20dc \pm 1v 或 40vdc \pm 1v 或 96vdc \pm 5v

过载: 输出关闭

过压: 15.5v 或 30.5v 或 61.2v 或 120v

过热: 输出自动关闭

环境 :

工作温度 : 从-10。c到+50。c之间

工作湿度 : 20%—90%rh

储存温度 : 从-30。c到+70。c之间

包装 :

机器尺寸 (mm): 550*217*153

包装尺寸 (mm): 635*300*230

净重 (kg): 14.25

毛重 (kg): 16.8

包装方式: 纸箱

其他 :

启动: 软启动

冷却方式: 风扇冷却

销售热线 : 18653785930 座机 : 0537-2357222

阿里旺旺 : jnsxwgk qq : 2570683124 联系人 : 徐西克

邮箱 : 2570683124@qq.com

网址 : <http://www.jnxwjx.com/>

本产品的加工定制是是, 品牌是鑫煤, 型号是6000W, 类型是煤电逆变器, 产品认证是CCC, 电路拓扑结构是推挽式, 输出电压波形是正弦波, 输入电压范围是252 (V), 输出电压是524 (V), 输出功率是3.3 (W), 逆变效率是125 (%), 电压调整率是545 (%), 负载调整率是36 (%), 规格是6000W