智能伺服电子变压器SET-15000

产品名称	智能伺服电子变压器SET-15000
公司名称	泉州市智邦自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:380:200/220 防潮方式:灌封式 冷却方式:自然冷却
公司地址	泉州经济技术开发区德泰路嘉龙现代城9号楼店面2#
联系电话	18959812686 18159358012

产品详情

功能特点

1.智能型，自动调节伺服系统所需电流，输出电流不受电网电压波动的影响，使伺服电机发挥更好的性能。

2.安全可靠，质保五年，没有返修率，寿命长度二十年以上。

3.体质小、重量轻、价格低廉。

4.五倍的过载能力，可长时间连续工作。

5.承受苛刻使用环境：周围空气温度-30°C至+60°C，安装海拔可达4500m。

6.性能优越，高效率(99.8%),高稳压，无干扰，不发热，耗电少，输出能量更稳定。

7.典型应用：数控机床、试验机、绕线机、教学机、包装机械、半导体机械、印刷机械、纺织设备，自动化生产线等二十多个自动化设备行业。

本产品采用最前沿的微波器件，三相全桥开关谐振技术，spwm调制技术，完全消除emi干扰，广泛应用于三菱、安川、松下、三洋、台达、东元、富士、日立、欧姆龙、ab、法拉克、施耐德、科比、伦茨、广数、华中等所有进口、国产伺服系统，该变压器容量可以从0.5kva到80kva,满足了所有伺服电机电压的匹配。

安装步骤

1.u/v/w接三相380v火线。

2.n接零线，零线径不能低于火线，最好取火线线径的1.4倍，而且必须要接牢固。

3.零线起到三相平衡的左右，根据三相四线矢量运算规则，零线从市电接入到电子变压器的n节点之间不可以接任何断路器及开关、索制。

4.空载检查（不接伺服驱动器):连接好u/v/w/n后通电，用万能表dc档检测量l3与l1之间正常电压为190±10v,如果此两点电压不正常不可接入伺服器。

5.关闭电源，接入伺服驱动器，电子变压器l1/2/3对应接入伺服驱动器l1/2/3，这点非常重要！一定不能接错，否则伺服器无法正常工作。

6.严禁在l1/2/3点之间连接除伺服驱动器主电源外任何地方，否则会引起工作点的偏移，损坏本电子变压器。

7.设备上的单相ac
220用电的地方，比如220v索制、220v散热风扇等，都可以在电子变压器前用一根火线和一根零线取电。

8.若设备有用三相异步220v电机本带脑子变压器无法给其他供电，建议改用三相异步380v电机。

9.反复检查以上接线，确认无误后开机，伺服驱动器显示工作就绪。

本产品的电压比是380:200/220，防潮方式是灌封式，冷却方式是自然冷却，品牌是-，铁心形状是电子式，外形结构是屏蔽式，型号是SET-15000，加工定制是否，应用范围是伺服