

# 电压相序多功能保护器/西安相序保护器SXB-10

产品名称	电压相序多功能保护器/西安相序保护器SXB-10
公司名称	佛山市汇生采电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:REDSUN汇生采 型号:SXB-10
公司地址	佛山市南海区狮山镇罗村朗沙广东新光源产业基地核心区内C区C3座之一（1-9轴）第四层厂房
联系电话	86-75781036033 13068631369

## 产品详情

### sxb-10相序/过流保护器

产品描述：sxb-10相序保护器是一种多功能三相电源系统或三相用电设备的监测和保护仪器。相序保护器可实时监控三相电源电压、并可在电源发生缺相保护、错相保护等故障时，通过继电器输出的形式，给用户报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号，起到报警和保护作用。采用微处理器芯片和非易失存储技术，具有功能齐全，性能稳定，显示直观、操作简便的特点。

订购热线：4008-580-589

主要参数：

#### 1．产品概述

sxb-10相序/过流多功能保护器，主要用于交流50/60hz，额定电压，工业三相、380v等电压级别及电器过流保护的各种故障检测，对三相输入电源的缺相、逆相(相序)、三相电压不平衡及电器过流提供保护。产品广泛应用于空压机、电动机、配电箱、水泵、油泵、中央空调机组、电控箱、配电柜、起重机等，如中央空调压缩机保护，水泵、油泵防缺相、逆相保护等，是工业设备运行中维护设备工作电压正常的不可缺少的保护产品。

#### 2．结构特点

- 1) 安装方式：该保护器采用飞机卡记螺丝固定安装。
- 2) 指示灯：以2个指示灯分别来指示：正常，缺相，逆相。

3) 外型尺寸：100mm\*100mm

主要功能：

保护特性

1) 正常运行时绿灯run常亮，红灯pow常亮，继电器导通，p1和p2闭合输出开关量信号。

2) 当三相输入存在错相、缺相和过流时，绿灯run熄灭，红灯pow间隔3s闪烁故障次数。

错相：红灯pow间隔3s闪烁1次

断相：红灯pow间隔3s闪烁2次

I1过流：红灯pow间隔3s闪烁3次

I2过流：红灯pow间隔3s闪烁4次

I3过流：红灯pow间隔3s闪烁5次

3) 控制器在有故障关闭输出后，故障排除后，至少需延时3分钟才能再次输出。

在故障排除后，红灯pow常亮，绿灯闪烁，延时3分钟后才可正常运行。

本产品的加工定制是是，品牌是REDSUN汇生采，型号是SXB-10