

JDJJ2-35电压互感器

产品名称	JDJJ2-35电压互感器
公司名称	乐清市宇州高压开关厂
价格	面议
规格参数	应用范围:0 种类:电压互感器
公司地址	浙江温州象阳镇坭前工业区
联系电话	0577 83871111 /62600942/62601727/62752231 13968715509

产品详情

概述 本互感器为单相三线圈、户外油浸式电压互感器，适用于50hz、35kv交流系统中供测量电压、电能及继电保护之用。**结构简介** 本互感器的铁芯为单相三柱式、中柱上套有三个线圈、一次、二次和剩余绕组。器身固定在油箱的定位钉上，一次线从电瓷管穿出与储油柜上的接线柱连接。储油柜装有油表，油箱为方型，下部备有接地螺栓和放油塞。型号及含义主要技术数据

- 1、额定电压比： 2、额定准确级相应输出：0.5级150va 1级250va 3级500va
- 3、二次绕组极限输出：1000va 4、绝缘水平：23/55/125kv
- 5、连接组别：1/1/-12 6、误差限值：

准确级	电压误差 ± %	相位差	
		± (、)	± crad
0.2	0.2	10	0.3
0.5	0.5	20	0.6
1	1	40	1.2
3	3	不规定	不规定

使用条件 1、安装地点的海拔不超过3000m

2、环境温度：-40 ~ +40 3、空气相对湿度：85% (20)

4、没有导电尘埃及腐蚀性气体的户外场所外型安装尺寸订货须知

订货时请注明：产品名称、型号、额定电压比、使用环境，如有特殊要求，可特殊设计供应

本产品的应用范围是0，种类是电压互感器，品牌是0，型号是JDJJ2-35电压互感器，封装形式是其他，绕线形式是0，品质因数Q是0，电感量是0，允许误差是0，感抗XL是0 ()，额定电流是0 (mA)，分布电容是0 (F)，标称电压是0 (V)，极限负荷是0，测量范围是0，外形尺寸是0