

杭州威格供应电器安全六合一、安规六合一产品

产品名称	杭州威格供应电器安全六合一、安规六合一产品
公司名称	杭州威格电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:威格 型号:VG-6-ATE
公司地址	拱墅区祥符镇祥茂路16号1幢102室
联系电话	0571-88180726 13958027507

产品详情

仪器名称：电器安全综合测试仪（六合一）液晶显示型

仪器型号：vg-6-ate

- 符合《gb4706》电器安全标准测试要求
- 测试项目：耐压、绝缘、接地、泄漏、低压启动、功率
- 内置隔离变压器，测试安全可靠
- 单项或多项自动测试，测试项目可选，测试顺序可选，测试时间由用户设定
- 显示方式：240x128点阵背光式液晶显示屏
- 隔离变压器容量：2000w-5000w
- 报警方式：声光报警
- 接口功能：rs232接口
- 测试组数：64组
- 外形尺寸w*h*d(mm):600x1050x520
- 根据用户可特制三相测试

技术指标：

1、耐压测试：输出电压范围 0-3000v，漏电流范围 0-2.00-20.00ma，测试精度 5%，

时间设置范围 1-600s

2、绝缘电阻测试：测试电压dc 500v/1000v，精度 5%，绝缘电阻范围 0.5-1000m，精度 5%，

时间设置范围 1-300s

3、接地电阻测试：测试电流 10/25a，精度 5%，接地电阻测量范围 10-600m，精度 5%，

时间设置范围 1-300s

4、泄漏电流测试：1.06倍输入电压（由隔离变压器输出），电压测量范围 0 ~ 280v，泄漏电流测量范围

0-2.00- 20.00ma，精度 5%，时间设置范围 1-300s

5、低压启动：0.85倍输入电压（由隔离变压器输出），电压测量范围 0 ~ 280v，电流范围0.020-40a，

精度：1%，时间设置范围 1-300s

6、功率测量：输出电压 1.0倍输入电压（由隔离变压器输出），电压测量范围 0-280v，电流测量范围 0.020-40.00a，以上精度 1%，时间设置范围 1-300s

成功案例

唐山惠达卫浴，上海东方压缩机，浙江欧意电器，深圳诚雄和实业等等

本产品的加工定制是是，品牌是威格，型号是vg-6-ate，产品用途是电器安全测试