

SIMCOFMX-003静电测试仪

产品名称	SIMCOFMX-003静电测试仪
公司名称	苏州爱利华电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:感应式静电测试仪 品牌:SIMCO
公司地址	中国 江苏 苏州市金阊区 金门路三元三村1720号
联系电话	86 0512 62390842 13913110657

产品详情

simco fmx-003中文名称：静电场测试仪

参数及说明：

外壳为防静电材质，并有接地线，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明确。

并可附有离子平衡测量板，测量离子产生器的残余电压，可测范围+/-200v。

电场测量范围 +/-20kv * 2 led确定25mm工作距离

可配离子平衡测量板（ +/-200v ）。

单按归零重置

单按显示锁定

闲置自动关机

电池效能显示

功能:有效检测esd工作场所设备，工作台面，工具的带静电电荷。

特性:液晶/电平显示检测数据，测试数据保持，数字清零显示，高/低档量程。

输出:红色lcd显示正电荷、蓝色lcd显示负电荷

测量范围:(0 ~ ± 200v低范围)，正负0.01kv-24kv(高范围)。

测试精度: ± 10%

电源:9v

精度:低范围精度为：正负0.001kv；高范围精度为：正负1kv

输入电压:9v , 6f22 manganese battery

静电场可测:+/-(0.00-20.0kv) (自动显示调整)

标准测距:25mm+/-1mm

离子平衡可测:+/-(0-200v)

测量距离根据:esd - stm3.1-2000 Ionization 标准

lcd显示更新:每秒5次

反应时间:1秒

工作温湿度:0-50 c/rh:60%r

图形显示:正 : 红色/ 负 : 蓝色

声响报警:开机/闲置自动关机/超出可测范围

自动关机:闲置约5分钟

测量模式切换：

静电场：单按power掣，有一beep声

离子平衡：(请先安装离子平衡测量板)同时按power和zero,有一beeps声

重量/体积0.17kg/12.3cm*73cm*2.5cm (连电池)

按键说明：

1.按键“power”是电源开关。

2.按键“hold”是数字锁定。

3.按键“zero”是数字清零。

4.按键“ib”是单位转换开关。

测量步骤：

1.按取“ power ”键，使红外线灯亮，再按“ zero ”清零，使其显示为零；然后再对准被测试的物体（此时，红外线灯要重叠在一起）。

2.按取“ hold ”键，锁定被测试物的静电压值，当记录下静电压值后，再按“ hold ”键解锁。

当还需要测量其他被测物体时，必需再按“ zero ”清零，确保测试的静电压值准确。

显示功能：

1.当测量仪的数字显示为负“-”时，则证明被测物体带的是“负电压”。

2.当仪器显示为“+”时，则证明被测物体带的是“正电压”。

本产品的加工定制是否，类型是感应式静电测试仪，品牌是SIMCO，型号是FMX-003，测量范围是5M，精确度是+-1，LCD显示更新是是，重量是0.2（kg），外形尺寸是8*9*10（mm）