

# 蓄电池充电机 同驰 4818

产品名称	蓄电池充电机 同驰 4818
公司名称	芜湖同驰机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:同驰 型号:4818
公司地址	中国 安徽 芜湖市弋江区 南瑞新城瑞东园一期16号楼1-201
联系电话	86 553 4114657 15395392440

## 产品详情

### 概述

本公司系列智能脉冲充电机，广泛应用于电动车辆用动力蓄电池的快速充电和修复。

本机采用高频开关电源技术，并由高性能微型处理器进行精密控制，具有质量轻、尺寸小、寿命长、性价比高、适用范围广等优点。采用先进的多段脉冲电流充电方法，不仅仅提高了充电的效率，而且还能修复电池的容量，最大限度的降低蓄电池充电过热失水现象，以及欠充电极板硫化现象，延长电池的使用寿命。

### 技术指标

输入电压： ac110v ± 10%或ac220v ± 15%

输出电压： 见规格表

输出电流： 见规格表

功率因数： 0.7

满载效率： 88%

防水等级： ip32

抗震等级： saej1378

环境温度： -20 -50

## 保护特性

输出短路保护：当输出发生意外短路时，停止输出并报警，需断电后重新启动才能充电。

过热自动保护：当内部温度超过95 时，停止输出并报警，内部温度低于70 时自动启动。

电池接反保护：当充电器输出与电池接反时，充电器不启动。

## 充电指示

交流电源指示：电源指示灯（power）亮。

自检指示：接入电池，充电器进入检测状态，5个绿色指示灯同时闪烁15次，然后进入充电状态。

充电指示：运行指示灯（run）点亮。

电池容量指示：四个容量指示灯从低到高依次闪烁点亮。

充满指示：电池容量指示灯全部点亮，充电指示灯（run）熄灭。

## 故障指示

过流故障：停止输出，运行灯熄灭，中间两个容量指示灯亮。

电池故障：停止输出，运行灯熄灭，四个容量指示灯闪烁。

充电超时：停止输出，运行灯熄灭，下面三个容量指示灯亮。

过温故障：停止输出，运行灯熄灭，两端两个容量指示灯亮。

规格型号说明：4818指输出为48v/18a

产品规格（备注：输入电压和电池类型详见充电器标签）

规格型号	电池电压	充电电流
1240	12v	40a
2430	24v	30a
3625	36v	25a
4825	48v	25a

6020	60v	18a
7215	72v	15a
7218	72v	18a

## 外形尺寸

本产品的加工定制是否，品牌是同驰，型号是4818，电池类型是铅酸电池，输入参数是220V，输出参数是48V，充电电流是25（A），外形尺寸是178\*271\*92（mm），外壳材质是金属