

# 工程隧道电光标志 安全防水 可视距离远 畅销全球

产品名称	工程隧道电光标志 安全防水 可视距离远 畅销全球
公司名称	深圳市拓安科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Topsafe 型号:TESLA-6
公司地址	广东省深圳市龙华新区大浪街道联润路安丰工业园B1栋
联系电话	86-075581753653 13902434987

## 产品详情

拓安，智能交通安全整体解决方案提供商

### 产品概述

深圳拓安 led 隧道电光标志分为疏散标志，紧急电话指示标志，消防设备指示标志，行人横洞指示标志，行车横洞指示标志，紧急停车带指示标志等。符合《公路隧道交通工程设计规范（jtg/t d71—2004）》，是一种高亮度长寿命超节能的新型隧道电光标志。

### 产品特点

#### 1 保障交通安全

它能在隧道出现紧急情况下（如火灾引起的浓雾），清晰地指示人车安全通行，保障交通安全2 超高亮长寿命  
万小时以上，保证隧道标志的长久工作。而一般的荧光灯具寿命仅有1年左右.3 绿色节能

在保持高亮度的情况下，功率不超过6w，大大节省隧道的用电运营费用4 外形美观坚固耐用采用硬质铝合金外

### 隧道电光标志产品参数

品牌：topsafe

产品	型号	尺寸cm	发光面	安装	功率	备注
疏散标志	tesla-1s	25*40	单面	平贴于墙面	小于3w	
紧急电话	tesla-2d	25*40	双面	垂直于墙面	小于3w	
消防标志	tesla-3s	25*40	单面	平贴于墙面	小于3w	
行人横洞	tesla-4d	50*80	双面	垂直于墙面	小于6w	
车行横洞	tesla-5d	50*80	双面	垂直于墙面	小于6w	
紧急停车	tesla-6d	50*80	双面	垂直于墙面	小于6w	

主要器件：硬质铝合金外框，led，开关电源，导线、导光板等品牌：topsafe发光亮度：单面显示 > 120cd/m<sup>2</sup> 双面显示 > 80cd/m<sup>2</sup>寿命：100,000h工作电压：输入 220 输出 12v dc

发光方式：24h 直亮环境温度：-20 ~ +65 环境湿度：20% ~ 95%可视距离：> 500m防护等级：ip65连接：0.5--1.0m的软线，用热缩套管连接安装：膨胀螺丝固定,支架悬挂固定

产品实图

## 布设原则

### 1疏散指示标志

疏散指示标志用于指示该点于洞口、行人横洞、行车横洞的距离与方向，在隧道发生紧急情况时，指示行人、车辆迅速离开，疏散指示标志应设置于隧道侧墙上，安装高度净空应不大于1、3米，间距不大于50m

2紧急电话指示标志紧急电话指示标志用于指示隧道内紧急电话位置，紧急电话指示标志应设置于紧急电话上部,安装高度净空应不小于2.5米

### 3消防设备指示标志

消防设备指示标志用于指示隧道内消防设备位置消防设备指示标志应设置于消火栓上方,安装高度净空应不小于2.5米

### 4行人横洞指示标志

行人横洞指示标志用于指示隧道行人横洞位置,在隧道发生紧急状况时指示隧道内人员逃生路线，行人横洞指示标志应设置于行人横洞上方,安装高度净空应不要小于2.5米

### 5行车横洞指示标志

行车横洞指示标志用于指示隧道行人横洞位置,在隧道发生紧急状况时指示车辆改行行车横洞，行车横洞指示标志应设置于行人横洞上方,安装高度净空应不小于2.5米

6紧急停车带标志紧急停车带标志用于指示隧道内紧急停车带位置紧急停车带标志应设置于紧急停车带前5m左右,安装高度净空不小于2.5m

## 安装方法

平帖于墙面安装方法：即用膨胀螺丝固定。确定孔位.用合适钻头打孔，孔位深浅粗细要合适，将套管砸入孔中,将螺丝拧入尼龙涨管中。垂直于墙面安装方法：因隧道墙面是 n 形，为保持隧道电光标志的美观，应先安装支架，再把电光标志悬挂固定在支架上。

产品应用图

产品包装及出货

## 公司简介

深圳市拓安科技有限公司([www.tooaa.com](http://www.tooaa.com))，主营【太阳能道钉】【太阳能黄闪灯】【太阳能爆闪警示灯】【太阳能路障警示灯】【太阳能交通标志牌】【太阳能移动红绿灯】【led车载施工导向牌】【led隧道诱导灯】【led隧道电光标志】【led车道指示器】【led交通信号灯】等，欢迎您咨询方生：13923716035 qq:2355630923

本产品的加工定制是是，品牌是Topsafe，型号是TESLA-6，防护等级是IP65，光源类型是LED灯，光源功率是3（W），电压是12（V），主要适用范围是隧道壁，内板材料是亚克力板，可视距离是800M，产品规格是50\*80