

JL-1010A 吉力变频电源

产品名称	JL-1010A 吉力变频电源
公司名称	深圳市欧凯特电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:单相变频电源 品牌:吉力
公司地址	宝安区沙井海正数码城七楼
联系电话	0755-27271920 13824352842

产品详情

模拟变频电源（卧式）	
产品名称：模拟变频电源（卧式）	
所属类别：变频电源 >> 模拟变频电源	
特点： 一机多用，适用各种负载。 提供世界各国标准电源、稳定纯净正弦波、模拟测试各种电器产品。 16位微控制器（模拟）控制，输出电压，频率智能（模拟）控制，操作灵活方便。 高频pwm设计，以igbt(ipm)作功率推动，体积小，噪音低，抗外界干扰能力强。 独特的瞬时值控制方式及在线可调方式，可预先设定标称电压 - 10%~ - 30%及+10%~+25%，控制精度高，波形精度高，波形品质好，适应各种负载。 输出电压0~300v在线可调，输出频率47~63hz在线可调，50hz、60hz、2f、4f、400hz在线可选，方便快捷。 效率高达85%，适用负载广，负载功率因素±0.5~1.0均可。	

暂态反应快速，对100%的加载或去载，稳压反应时间在2ms以内。

过载能力强，瞬间电流能承载额定电流的300%。

安全性能高，具过高压、电流、超载、高温等多重保护及告警。

低失真抗干扰，输入/输出完全隔离，安全可靠。

技术指标：

型号		jl-1005a	jl1010a
容量		500w	1kva
输入电源		220v ± 10% ac	
输入频率		50/60hz ± 5hz	
输出 电流	低档	4.5a	9a
	高档	2.25a	4.5a
输出电压	低档:0 ~ 150v ; 高档:0 ~ 300v		
输出频率	调频:47hz ~ 63hz 定频:50hz、60hz、100hz、200hz、400hz		
输出波形	标准正弦波形		
电压稳定度	1%		
频率稳定度	0.01%		
总谐波含量	2% (线性负载) (thd)		
负载类型	无负载类型限制 (阻性、感性、容性、整流均可)		
显示相电压	四位led 分辨率: 0.1v		
显示频率	四位led 分辨率: 0.1hz		
显示电流	四位led 分辨率: 0.001a/0.01a/0.1a		
功率/功率因数	四位led 分辨率:0.1w/1w/0.1kw		
效率	85%		

保护装置	过载、过流、过压、过热、短路等保护	
噪声	65db (1米以外)	
使用环境	温度：-10 ~ 40 湿度：10% ~ 90% (25 无凝露)、海拔高度 2000m	
外形尺寸	378 × 171 × 360	
重量	28kg	38kg

本产品的加工定制是是，类型是单相变频电源，品牌是吉力，型号是JL-1005AJL-1010A，电路方式是SPWM开关型，负载类型是混合型负载，控制方式是脉冲宽度调制型，输入电压是220（V），输出电压是0-300（V），输入频率是50（Hz），输出频率是47-635060100120240400（Hz），效率是98（%），波形失真度是2（%），负载稳压率是1（%），频率稳压度是0.1（%），应用范围是家电制造业，产品认证是CE