

# UPS充放电逆变器1500W 外贸热销逆变器

产品名称	UPS充放电逆变器1500W 外贸热销逆变器
公司名称	广州汉丰新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:winiversal 型号:THCA1500
公司地址	广州市白云区人和镇鹤亭中路66号F栋二楼三楼 (汉丰新能源)
联系电话	020-29895484 18665058012

## 产品详情

thca系列ups充电逆变器在市电有电的情况下，将交流电转换为低压直流电，将电压和频率固定不变的交流电转换为直流电，给电瓶、蓄电池等设备充电；没有市电的时候，将蓄电池或者电瓶里面的由直流电转换为交流电，供给给家电电器用，在以蓄电池为工作电源或备用电源的用电场合，充电逆变器具有广泛的应用前景。

- 1、稳定的输出恒压逆变器：无论电池的电压过低还是过高，逆变器的输出电压都能保持在10%的范围，直至逆变器切断停止工作并报警提示；
- 2、满载持续稳定不超过50度：逆变器满载负荷时，机身始终保持不超过50°，延长机器使用寿命；
- 3、隔离电路，耐冲击性强：感性负载在启动时的电流是阻性负载的3-4倍，对逆变器冲击很大，tha系列以稳定的电路设计及过硬的零件起到超强保护作用，避免烧机；
- 4、接地线保护装置：逆变器带有接地装置，提高使用时的安全性；
- 5、低干扰：避免使用高端精准仪器时产生干扰现象；
- 6、温控风扇无噪音，在不超过机器三分之一左右的功率时，风扇不启动，达到无噪音不发热且正常使用
- 7、thca逆变器充电电流能够达到20a，提高了充电速度；

型号                   ups带充电逆变器：thca1500

输入电压             dc 12v

工作电压             dc 9.5v-15.5v

输入电流	125a
充电电流	15a
转换效率	>90%
持续输出功率	1500w
峰值功率	3000w
输出电压	ac 210-240v
输出电流	6.8a
输出频率	50hz-60hz
输出波形	修正正弦波
温度保护	70
工作温度	0 ~ 40
风扇制冷	有
蜂鸣器报警	有
保险丝	30a*6
低压关闭电压	10 ± 1v
高压关闭电压	15 ± 1v
故障指示灯	欠压/过压：led红灯亮，重启恢复 过载：led红灯亮，重启恢复 过温：led红灯亮，重启恢复 短路：led红灯亮，重启恢复 输入反接：保险丝熔断
净重	2600g
毛重	3000g
整机尺寸	357*131*65mm
包装尺寸	400*160*125mm
外箱尺寸	625*410*320mm 10台装
适用范围	手机、车载电器、照相机、照明灯、电动剃须刀、 cd机、平板电脑、电视机、风扇，电饭煲，吸尘器，热水器，电钻，水泵、小洗衣机