

# 离子铜风棒印刷机静电消除器

产品名称	离子铜风棒印刷机静电消除器
公司名称	杭州杉木静电设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SUGIKI杉木 型号:SAM606 输入电压:220 ( V )
公司地址	萧山区新街街道长山头村 ( 荏山村 )
联系电话	0571-57160066 13616536263

## 产品详情

### sam606离子铜棒

离子铜棒其平面距离100mm内可迅速消除物体表面静电，属工业类。外观设计适合平面物体传送线、分切线、卷料线等除静电装置。需配sam系列高压发生器使用。

作用原理：离子铜棒可产生大量的带有正负电荷，可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的。

特别适合在平面物体传送线、分切机、薄膜，纸张收卷时之静电消除。

产品特点：采用交流电晕放电形式 正负离子发生区域宽 除静电效果好 适用狭小的工作空间

主要应用于电子、喷涂、纺织、造纸、包装、印刷等行业。

### specification(技术参数)

operating voltage(工作电压)	5.6kv
hv cable length(高压电线长度)	2000mm
max & min length(最长/最短长度)	2000mm & 150mm

operating temperature(操作温度)	0 -50
relative humidity(操作相对湿度)	60%
current consumption(消耗电流)	0.4ma

### 测试结果

distance(距离)	decay time(中和时间)	
	positive(正)	negative(负)
30mm	0.3 s	0.4s
60mm	0.9 s	1.0 s
90mm	1.2 s	1.3 s
testing voltage(测试电压)	5kv-500v	

### 静电棒安装说明

安全指示 杉木sam606静电棒要配备as6502高压发生器一起使用。将离子棒连接线末端插入高压发生器高压输出插孔，顺时针旋转到头，然后将离子棒连线的接地线连接到高压发生器外侧的接地柱上，并确认接地良好后，将高压发生器的电源插头插入带有接地线的插座（注意高压发生器的使用电压），将离子棒固定安装到合适的位置，打开高压发生器电源即可工作。离子棒在使用一段时间后，离子针和铜管内壁上会发生积尘，须定期进行清洁，清洁时要切断电源。电源与棒的安装

产品保修与服务 1、保用期 凡本公司出售的产品保用期为一年，自出售日起一年内因产品自身机件、材料及工艺问题造成的自良问题，本公司免费修理。 2、保用期后的服务 凡本公司出售的产品保用期过后仍负责对产品的免人工费修理，以保护客户利益。 3、若客户自行拆机维修后，本公司不对该产品进行免费保修，需根据情况酌情处理。

本产品的品牌是SUGIKI杉木，型号是SAM606，输入电压是220（V），消电时间是1（s），气压接头是0.1，外形尺寸是0.1（mm）