

# Fluke 820便携式频闪仪

产品名称	Fluke 820便携式频闪仪
公司名称	上海耀壮检测仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Fluke/福禄克 型号:FLUKE820
公司地址	中国 上海市徐汇区 漕东支路111弄4号楼1401室
联系电话	86 021 51086370 13818810982

## 产品详情

美国福禄克fluke 820便携式频闪仪的概述：频闪仪是一种以一定频率闪动的光源。在使用fluke 820频闪仪观测高速旋转或运动的物体时，通过调节led频闪灯的闪动频率，使其与被测物的转动或运动速度接近或同步（被测物体虽然在高速运动，但看上去是缓慢移动或静止的），从而来检测物体的旋转速度或高速运动物体的表面质量或运行状况。fluke 820闪频仪主要适用于电机、风机、泵、齿轮等的转速测量，高速生产线的产品质量检查以及产品震动的诊断等；可应用于暖通空调、印刷、造纸、纺织、医药、轻工、机械加工等行业。

美国福禄克fluke 820便携式频闪仪的特点：小巧轻便容易携带 枪形设计，更容易手持和读数 高量程: 30 to 300,000 fpm（频闪/分钟）0.5-5000hz 高精度: 0.02% 最大 300000 字显示 可连接外部触发器 可以不停机测量转动设备的转速 通过 1米 防跌落测试 保修期2年

fluke 820便携式频闪仪的测量参数：

测量参数	
量程	30 to 300,000 fpm , 0.5 to 5000 hz
精度	0.02%
分辨率	30 to 999 fpm = 0.1 1000 to 300,000 = 1 0.5 to 999 hz = 0.1 1000 to 5000 hz = 1
频率设定	fpm or hz

## 闪动脉冲

持续时间 以s or degrees 调节

延时 以ms or degrees 调节

## 光源

色温 大约 6500 k

照度 1500 lux @ 6000 fpm at 20 cmk

## 外部触发器

工作方式 连接外部的触发器

频率范围 0.5 to 5000 hz

高位 3 to 32 v

低位 <1 v

最小脉宽 50 us

fluke 820便携式频闪仪的标准配件：用户手册 产品注册卡 校准生命 硬质携带箱 3节aa电池  
外部触发输入连接

本产品的加工定制是否，品牌是Fluke/福禄克，型号是FLUKE820，类型是手持式，测量范围是30to300,00  
0FPM，测量精度是0.02%，产品适用范围是适用于电机、风机、泵、齿轮等的转速测量